

ATC AIRCOM Kft.

1111 Budapest, XI. ker. Vak Bottyán (VB) u. 3. 1519 Bp., Pf. 214.

Tel: (+36 1) 4665 305, Fax: (+36 1) 209 5604

Fővárosi Cégbírószág Cégjisz: 01-09-688567

www.online-penztargetek.hu, e-mail: info@atcnet.hu

FISCAL ONLINE PÉNZTÁRGÉP KEZELŐI LEÍRÁS, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

V 0002 szoftverhez

FISCAL ONLINE pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően működik:

- EURO bevezetése előtti Ft üzemmódban
- EURO bevezetése előtti felkészülési szakaszban
- EURO bevezetése utáni EURO üzemmódban

Budapest 2017.02.16.

Ver.2.0/2017.02.16.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások	5
1.1. A FISCAL ONLINE PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓJA	5
1.2. RENDELETI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	5
1.2.1. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK	5
1.2.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	5
1.3. A PÉNZTÁRGÉP FŐ EGYSÉGEI ÉS CSATLAKOZÓI.....	6
1.3.1. ÁLTALÁNOS NÉZET, FŐEGYSÉGEK, CSATLAKOZÓK	6
1.3.2. BILLENTYŰZET, BILLENTYŰ FUNKCIÓK LEÍRÁSA	7
1.3.3. KIJELZŐK, ADATBEVITELI EGYSÉG	7
1.3.4. NYOMTATÓ, PAPÍRSZALAG	8
1.3.5. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG (AEE)	8
1.3.6. VISSZAJELZŐ LED-EK	8
1.4 KEZELT MENNYISÉGEK ÉS ÉRTÉKHATÁROK	8
1.5 GYŰJTŐK ALAPÉRTELMEZETT PARAMÉTEREI.....	9
1.5.1 GYŰJTŐK NEVEK ÉS ÁFA TARTALMUK:	9
1.5.2 ÁRTÍPUS:.....	9
1.5.3 GYŰJTŐ FIX ÁR:	9
1.6 PERIFÉRIA CSATLAKOZÁS	9
1.6.1 ELEKTRONIKUS MÉRLEG	9
1.6.2 VONALKÓD OLVASÓ	9
1.6.3 SZÁMÍTÓGÉPES KOMMUNIKÁCIÓ	9
1.6.4 KÜLSŐ BILLENTYŰZET	9
1.6.5 KASSZAFIÓK	9
1.6.6 MÉRETEK, PARAMÉTEREK	9
1.7 TÁPELLÁTÁS, VILLAMOS HÁLÓZATI FESZÜLTSG	9
1.8 PÉNZTÁRGÉPSZALAG CSERÉJE	10
2. Megszemélyesítés és üzembe helyezés, üzemeltetés szüneteltetés	10
3. Átszemélyesítés	10
4. A pénztárgép be és kikapcsolása.....	11
5. A pénztárgép üzemmódjainak elérése.....	11
6. Eladási üzemmód.....	11
6.1. BELÉPÉS ELADÁS ÜZEMMÓDBA, NAPNYITÁS	12
6.2. ALAPELVEK ÉS ELŐÍRÁSOK AZ ELADÁSI MŰVELETEKHEZ	12
6.3. ELADÁSI MŰVELETEK.....	13
6.3.1. ELADÁSI MŰVELETEK GYŰJTŐKKEL	13
6.3.2. ELADÁSI MŰVELETEK ÁRUCIKKEKKEL	14
6.3.3. ÁRUCIKKES ELADÁS VONALKÓD OLVASÓ HASZNÁLATÁVAL	14
6.3.4. ELADÁS SZORZÁS MŰVELETTEL	14
6.3.5. ELADÁS ELEKTRONIKUS MÉRLEGSEL	14
6.3.6. UTOLSÓ TÉTEL TÖRLÉSE (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL)	15
6.3.7. TÉTEL TÖRLÉSE (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL)	15
6.3.8. TELJES NYUGTA TÖRLÉSE (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL)	16
6.3.9. SZTORNO BIZONYLAT	16
6.3.10. VISSZÁRU BIZONYLAT	18
6.3.11. GÖNGYÖLEGJEGY SPECIÁLIS VISSZÁRU	21
6.3.12. GÖNGYÖLEG VISSZAVÉTEL MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL	21
6.3.13. KEDVEZTMÉNY / FELÁR SZÁZALÉKOS RÖGZÍTÉSE A NYUGTÁN	22
6.3.14. ÖSSZEKSZERŰ KEDVEZTMÉNY / FELÁR RÖGZÍTÉSE	23
6.3.15. RÉSZÖSSZEG SZÁMÍTÁSA (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL)	24

6.3.16. KÉSZPÉNZES LEFIZETTETÉS VISSZAJÁRÓ SZÁMÍTÁS NÉLKÜL	24
6.3.17. TOVÁBBI FIZETÉSI MÓDOK, VEGYES LEFIZETTETÉS, VISSZAJÁRÓ SZÁMÍTÁS	24
6.3.18. VALUTÁS EURO FIZETÉSI MÓD, VISSZAJÁRÓ SZÁMÍTÁS	25
6.3.19. PÉNZ BEFIZETÉS	26
6.3.20. PÉNZ KIFIZETÉS	27
6.3.21. FIÓKNYITÁS.....	27
6.3.22. AZ 500 ÁFA CSOPORT HASZNÁLATA	28
6.3.23. EURO BEVEZETÉS BEÁLLÍTÁSA	29
6.3.24. ELADÁSI MŰVELETEK FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKBAN	29
6.3.25. EURO ÜZEMMÓD ÉS ELADÁSI MŰVELETEK EURO FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKBAN	30
6.3.26. ELADÁS VÉGLEGES EURO ÜZEMMÓDBAN:	31
6.4. MINTABIZONYLATOK	31
6.4.1. A PÉNZTÁRGÉP ÁLTAL NYOMTATOTT BIZONYLATOK TÍPUSAI	31
6.4.2. FORINT MÓD	31
6.4.3. FELKÉSZÜLÉSI MÓD	37
6.4.4. EURO MÓD.....	40
7. Jelentés / zárás üzemmódok	43
7.1. ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS	43
7.1.1. X ÜZEMMÓD	44
7.1.2. Z ÜZEMMÓD	45
7.2. NAPI FORGALMI JELENTÉS (NAPI ZÁRÁS)	45
7.3. PÉNZTÁRJELENTÉS, (ZÁRÁS)	45
7.4. ÁFA JELENTÉS, (ZÁRÁS)	46
7.5. GYŰJTŐ JELENTÉS, (ZÁRÁS).....	46
7.6. CIKKJELENTÉS, (ZÁRÁS)	46
7.7. KEZELŐ JELENTÉS, (ZÁRÁS).....	46
7.8. BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ	46
7.9. X JELENTÉS, NAPI FORGALMI JELENTÉ-ZÁRÁS MINTABIZONYLATAI	47
7.9.1. FORINT MÓD	47
7.9.2. FELKÉSZÜLÉSI MÓD	48
7.9.3. EURO MÓD	48
7.10. EGYÉB JELENTÉSEK ZÁRÁSOK MINTABIZONYLATAI	49
7.10.1. FORINT MÓD	49
7.10.2. FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK EURO ÁTÁLLÁSRA	51
7.10.3. EURO MÓD	54
8. "PROGRAM:-----", felhasználói programozási üzemmód.....	57
8.1. A PROGRAMOZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPELVEK.....	57
8.1.1. PROGRAMOZÁSI ALMENÜK	57
8.1.2. FUNKCIONÁLIS BILLENTYŰK.....	58
8.1.3. DIGITÁLIS ÉRTÉKEK PROGRAMOZÁSA AZ ALMENÜKBEN	58
8.1.4. KARAKTERPROGRAMOZÁS (MEGNEVEZÉSEK) AZ ALMENÜKBEN	58
8.1.5. KARAKTER PROGRAMOZÁS SMS BILLENTYŰZET ALAPJÁN	58
8.2. ÁRFOLYAM ALMENÜ (FIZETÉSI MÓDOK ÉS ÁTVÁLTÁSI ARÁNY PROGRAMOZÁS)	59
8.3. GYŰJT NYOMÓGOMB PROGRAMOZÁSA.....	59
8.4. CIKKEK ALMENÜ: ÁRUCIKK PROGRAMOZÁS	60
8.4.1. ÁRUCIKK VONALKÓD PROGRAMOZÁS VONALKÓD OLVASÓVAL	62
8.5. KEZELŐ ALMENÜ: KEZELŐK PROGRAMOZÁSA	62
8.6. TÉTELSOR KORLÁT PROGRAMOZÁSA.....	63

8.7.	BIZONYLAT KORLÁT PROGRAMOZÁSA.....	64
8.8.	PC/ECR HELPER ALMENÜ: AEE ADATLEKÉRÉSEK.....	64
8.9.	TESZTEK, HOZZÁFÉRÉSI JELSZAVAK ALMENÜ	64
8.10.	PERIFÉRIÁK ALMENÜ: MÉRLEG PROTOKOLL PROGRAMOZÁSA	65
8.11.	MÉRTÉKEGYSÉG ALMENÜ: MÉRTÉKEGYSÉGEK PROGRAMOZÁSA.....	66
8.12.	DÁTUM ALMENÜ: IDŐPROGRAMOZÁS	67
8.13.	BÉRLETI HATÁRIDŐ	67
8.14.	ÉRINTŐKIJELZŐ KALIBRÁLÁSA	67
9.	Szoftverfrissítés	68
10.	Adózó adatainak frissítése a NAV szerverről.....	69
11.	Hatósági ÁFA változás.....	69
12.	NAV blokkolás	70
13.	AEE naplófájlok kiolvasása	70
14.	Egyéb mintabizonylatok	70
15.	Hibaüzenetek (Kijelzőn megjelenő vagy kinyomtatott üzenetek).....	72

1. Általános előírások

1.1. A FISCAL ONLINE pénztárgép funkciója

A **FISCAL ONLINE** pénztárgép egy billentyűzettel és érintőképernyős eladói kijelzővel, adatbeviteli egységgel (touch képernyő), Adóügyi Ellenőrző Egységgel (továbbiakban AEE) ellátott pénztárgép, mely adóügyi nyugta adásra alkalmas, számla készítési funkciója nincs

1.2. Rendeleti előírások, biztonsági intézkedések, környezetvédelmi előírások

1.2.1. Biztonsági intézkedések

- Ne használja a pénztárgépet folyó víz közelében és ne öntsön rá vizet vagy egyéb folyadékokat.
- Ne használja a pénztárgépet instabil vagy rezgő felületen.
- A pénztárgép adaptere 230V 50 Hz-es hálózati tápfeszültséget igényel. A tápegység csatlakoztatása, kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a pénztárgépet a főkapcsolóval.
- A pénztárgép csak szabványos, CE engedélyes, tartozékként szállított adapterrel (Modell: SOY027A) és a forgalmazó által előírt periféria egységekkel használható.
- Ne használja az adaptert, ha az megrongálódott vagy sérült a vezetéke.
- Ne helyezzen fém tárgyakat a pénztárgépbe, mert azok rövidzárlatot okozhatnak.
- Ne próbálja felnyitni, megjavítani a pénztárgépet. Meghibásodás esetén hívja a szervizt.
- Kapcsolja ki a pénztárgépet és hívja a szervizt a következő esetekben:
 - az adapter megsérült, vagy zárlatot érzékel
 - ha folyadék került a pénztárgépbe, vagy erős hőhatás érte
 - ha mechanikus sérülés érte a pénztárgépet
 - ha a pénztárgépen felnyitásra utaló sérülés keletkezik, ill. ha felnyitották
 - ha a pénztárgép nem működik a leírtaknak megfelelően, azaz nem látja el az előírt funkcióit.
- A törvényi előírás szerint, a pénztárgéphez mellékelt AP szám feliratot jól látható helyre kell elhelyezni a pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően.
- A pénztárgépet és AEE egységet tilos megbontani, kiszerezni, javítani, cserélni!
- A pénztárgépet csak forgalmazói és NAV engedéllyel rendelkező szerviz programozhatja, javíthatja!
- **FONTOS! A NAV szerveréről történő szoftverfrissítés közben egyéb műveletek nem végezhetők a pénztárgépen! A szoftverfrissítési folyamat közben ne kapcsolja ki és ne áramtalanítsa a pénztárgépet és járjon el a szoftverfrissítésre előírtak szerint!**
- A pénztárgépen a rendelet előírásainak megfelelően évente kötelező felülvizsgálatot végeztetni a Forgalmazó vagy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- A pénztárgép használata és kezelése során a 48/2013 (XI.15) NGM rendelet (továbbiakban: rendelet) és módosításainak előírásait és jelen kezelési leírást, ill. a gyártói, forgalmazói előírásokat az üzemeltető köteles betartani.
- Az előírások be nem tartásából származó következményekért az üzemeltető felelős

1.2.2. Környezetvédelmi előírások

A jobb oldalt látható ikon jelentése, hogy a pénztárgép nem dobható ki a háztartási szeméttel együtt. A környezet és az emberi egészség megőrzése érdekében kérjük a terméket selejtezése esetén elektronikus hulladékként kezelje.



1.3. A pénztárgép fő egységei és csatlakozói

1.3.1. Általános nézet, főegységek, csatlakozók



1. Billentyűzet
2. Eladó kijelző- érintőképernyő
3. Nyomtató fedél
4. Csatlakozók hátul: Tápegység, Mini USB, Kasszafiók, RS232, USB
5. Vevő kijelző hátul
6. GSM antenna
7. AEE visszajelző LED-ek
8. Plomba
9. Be/Ki kapcsoló

Tartozék: SOY027A adapter, Kezelői leírás-használati útmutató, pénztárgépnapló mely egyedi bizonylat sorszámmal (NYTSZ:) ellátott élesítéskor.

Pénztárgép csatlakozói a pénztárgép hátulján:

	1. Tápegység csatlakozó 2. AEE USB csatlakozó 3. Kasszafiók csatlakozó 4. RS232 Vonalkód olvasó vagy mérleg csatlakozó 5. USB külső billentyűzethez vagy vonalkód olvasóhoz
1. 2. 3. 4. 5.	

A külső SD kártya csatlakozó a pénztárgép elején

	Külső micro SD kártya csatlakozó az árucikk-PLU adatok feltöltéshez. „Eladás”, „Jelentés X”, „Jelentés Z” módokban nem aktív port. Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.
--	--

1.3.2. Billentyűzet, billentyű funkciók leírása



Billentyű	Pénztárgép funkció	Billentyűzet funkció szám, ill. érték megadásával
[BE-KI] [Esc]	BE/KI kapcsolás (hosszú lenyomással). Rövid Esc érintéssel menüből kilépés	
[0]...[9]	Számbillentyűzet és írásjel bevitel programozáskor	
[.]	Tizedes pont vagy speciális írásjel programozáskor	
[JAVÍT]	Hiba törlése vagy papírhiány törlése	
[RÉSZ] [→]	Nyomja meg egyszer a nyugta részösszegének kijelzéséhez. Nyomja meg kétszer a részösszeg valutában való kijelzéséhez vagy a részösszeg nyomtatásához. Közvetlenül ez után nyomja meg a [RÉSZ] billentyűt a műveletek folytatásához. Másodfunkció kurzor jel jobbra vitele programozáskor.	
[X/SEGÍT]	Szorzás vagy mérleg súly adat átvétel. SEGÍT adat nyomtatás.	mennyiség bevitel-szorzás, -egységár bevitel
[GYŰJT]	Előre programozható fix gyűjtő eladáshoz, vagy 1-4 ill. 5-8 gyűjtő ikonok beállítása	Eladási összeg rögzítése az előre programozott gyűjtőbe
[CIKK] [←]	Képernyő átváltás cikklistára. Manuális cikkszám beadása. Kurzor jel balra vitele programozáskor.	Eladási összeg rögzítése a megadott sorszámú árucikkbe
[FIZET]	KÉSZPÉNZES fizetés véglegesítése, vagy enter funkció programozáskor	Fizetett-átvett összeg megadással visszajáró számítása
	Papírtovábbítás	

1.3.3. Kijelzők, adatbeviteli egység

A pénztárgép vevő és eladó kijelzővel rendelkezik. Ezeken folyamatosan nyomon követhető az aktuális művelet. Az eladó kijelző ÉRINTŐKÉPERNYŐS funkciókkal ellátott képernyő, mely megkönnyíti az adatbeviteli, kezelési műveleteket. A vevőkijelzőn „@” szimbólum jelzi, hogy az AEE működik, ill. a pénztárgép meg van személyesítve.

Akkumulátoros pénztárgép esetén a kezelői kijelzőn a dátum és idő kijelzés mellett megjelenik egy akkumulátor státusz és töltöttség visszajelző. Ez akkumulátoros használat esetén a töltöttséget mutatja, a tápegység csatlakoztatása után a töltést jelzi. A kijelző bal felső sarkában a GSM térerőt jelző ikon és a kezelő kód látható.

Az képernyőn az üzemmódnak megfelelő ÉRINTŐ IKONOK találhatóak a kezelés gyorsításához.

1.3.4. Nyomtató, papírszalag

Hőnyomtató, 32 karakter/ sor szélességgel, 57 mm széles maximum 40 mm átmérőjű rendeleti előírásoknak megfelelő hőpapír használható.

A pénztárgépben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos papírtekercs használható. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:

- a) „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható”,
- b) a hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó cég neve, címe,
- c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
- d) „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,
- e) az olvashatóság megőrzési feltételei.

1.3.5. Adóügyi ellenőrző egység (AEE)

A pénztárgép egy belső AEE modullal van felszerelve. Az AEE egy lezárt dobozban van és saját áramellátással (akkumulátor) is rendelkezik.

Az AEE egységet tilos kiszerezni, megbontani és javítani!

Az AEE adatátviteli modemmel rendelkezik a NAV szerverrel való adatátvitelhez.

Az AEE 16 GB-os nem-felejtő, SD kártyával tárolja az előírás szerinti adatokat.

A pénztárgép képes az AEE-ből egy erre a célra szolgáló „USB 2.0 mini” csatlakozón keresztül az AEE-ben tárolt valamennyi naplófájlt kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani a rendelet szerint.

Az AEE három visszajelző LED-et vezérel.

1.3.6. Visszajelző LED-ek

- zöld tápellátást jelző LED: folyamatosan világít, ha az AEE külső áramforrásról működik, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel.
- sárga kommunikációt jelző LED: folyamatosan világít, ha az AEE felépített adatkapcsolatban van a NAV szerverrel, villog, a legutóbbi kapcsolódási kísérlet sikertelen volt, egyébként nem világít.
- hibát jelző piros LED: hibás működés esetén villog vagy világít.

1.4 Kezelt mennyiségek és értékhatárok

A pénztárgép funkcionális regiszterei:

ÁFA osztályok	5 (A, B, C, D, E)
Kezelők	20, programozható: név (20 karakter), jelszó (6 digit)
Fizetési módok	Készpénz, bankkártya, utalvány, valuta
Gyűjtők	40, programozható: név (23 karakter)
Árucikkek	2500, programozható: név (19 karakter), ár, ÁFA osztály, készlet, vonalkód, VTSZ

A pénztárgép által kezelt mennyiségek, értékhatárok forint és euró módban:

- Mennyiség 99999,999
- Tételsor 9 999 999
- Bizonylat szintű forgalmi gyűjtők 99 999 999
- Napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszárú 999 999 999
- Göngyöltett forgalom 999 999 999 999

EURO-ban két tizedes értékkel kisebbek az értékek.

Egy nyugtán belüli maximális tételsorok száma 250

1.5 Gyűjtők alapértelmezett paraméterei

1.5.1 Gyűjtők nevek és áfa tartalmuk:

GYÜJTŐ 01: A(5,00%); GYÜJTŐ 02: B(18,00%); GYÜJTŐ 03: C(27,00%); GYÜJTŐ 04: D(AJT); GYÜJTŐ 05: D(TAM);

1.5.2 Ártípus:

1.(szabad ár)

1.5.3 Gyűjtő fix ár:

0 Ft (nincs ár)

1.6 Periféria csatlakozás

1.6.1 Elektronikus mérleg

A pénztárgép képes elektronikus mérleggel kommunikálni, a mért súly értékét átküldeni a pénztárgépnek [X/SEGÍT] billentyű lenyomásakor. A Fiscal-ACSA típusú (vagy helyettesítő típus) mérleg a megfelelő kábel segítségével csatlakozik. A pénztárgéphez különböző típusú mérlegek csatlakozása állítható be. Mérleg csatlakoztatásához kérje szervize segítségét! Mérleg az RS232 portra csatlakoztatható.

1.6.2 Vonalkód olvasó

A pénztárgéphez soros SYMBOL (vagy helyettesítő típus) vonalkód olvasó csatlakoztatható az RS232, vagy USB portra. A vonalkód olvasó csatlakoztatásához kérje szervize segítségét!

1.6.3 Számítógépes kommunikáció

A pénztárgép nem kommunikál számítógéppel, így nincs PC-s kapcsolata.

Csak az adóügyi ellenőrző egységhez (AEE) csatlakoztatható számítógép, az SD-kártya kiolvasásához.

1.6.4 Külső billentyűzet

USB porton külső billentyűzet csatlakoztatható PROGRAM üzemmódban cikkelem szövegének beviteléhez (megnevezések programozása)

1.6.5 Kasszafiók

A pénztárgéphez MK vagy EK típusú kasszafiók csatlakoztatható max. 6V-12V és 0.9 A terheléssel. A kasszafiók minden nyugta végén illetve pénz ki, pénz be műveleteknél kinyílik. Zárás előtt célszerű kinyitni a kasszát. A kasszafiók csatlakoztatásához kérje szervize segítségét!

1.6.6 Méretek, paraméterek

Méretek:80x195x110 mm, GSM antennával 80x195x133 mm

Nettó tömeg: 0,59kg adapter és papírszalag nélkül

Üzemi hőmérséklet:0-40 °C

1.7 Tápellátás, villamos hálózati feszültség

A pénztárgép tápellátását a tartozékként mellékelt szabványos CE minősítésű SOY027A külső adapter biztosítja (output: 9,6V 2,75A). Üzembe helyezéskor először az adapter DC 9,6 V-os végét csatlakoztassa a pénztárgéphez, majd ezt követően csatlakoztassa az adaptert a hálózati AC 230V-os aljzathoz. A sorrend fontos!

A készülékhez csak a gyártó/forgalmazó által előírt tápegység csatlakoztatható!

A pénztárgép gyári előírás szerint: LI-polimer 7,4V, 2200mAh gyári akkumulátorral is működtethető, mely opcionális.

1.8 Pénztárgépszalag cseréje

A pénztárgéphez használandó papírszalag 57,5mm xØ40 mm hő papír.

A pénztárgép a szalag kifogyása esetén „Nincs papír” üzenetet ír a kijelzőre.

A papírcsere folyamata a következő:

Nyissa ki a fedelet a nyomtatókar felemelésével.

Távolítsa el az elfogyott papír csévéjét.

Helyezze be az új papírszalagot a helyére, a hőre érzékeny felületével lefele.

Húzza ki a papír végét a vágaton kívülre, majd nyomja vissza a nyomtatókart.

Nyomja le a nyomtató fedél két szélét.

Nyomja meg a [JAVÍT] gombot a hibaüzenet törléséhez. Ezután használható a pénztárgép.

2. Megszemélyesítés és üzembe helyezés, üzemeltetés szüneteltetés

2.1. Megszemélyesítés

A pénztárgép megszemélyesítése során (üzembe helyezés) a NAV szerverről beprogramozásra kerülnek a kötelező fejléc adatok, ÁFA értékek, EURO bevezetési árfolyamok és bevezetési árfolyam. Ez a NAV által kiadott 16 jegyű üzembehelyezési kód beadása után történik meg.

Az élesztés során az AEE elindításra kerül, az adóügyi működés megkezdődik.

A megszemélyesítés műveletét kizárólag arra felhatalmazott szervizes végezheti el!

Használat előtt a rendszerparaméterek és gyűjtők beállítását végeztesse el az arra jogosított szervizzel!

2.2. Pénztárgép szüneteltetése

A pénztárgép szüneteltetés megkezdésekor blokkolt állapotba kerül, adóügyi nap nem nyitható!

A pénztárgép szüneteltetésének megkezdése előtt az alábbiakat végezze el:

- a pénztárgépet felfüggesztett állapotba kell állíttatni szervizzel! A szerviz a felfüggesztés tényét a pénztárgép naplóba bejegyzi,
- e bejegyzés birtokában kell a felfüggesztést bejelenteni a NAV-nak,
- a NAV lejelentés alapján kell bejelenteni az adatforgalmi szüneteltetést a távközlési szolgáltató felé.

FONTOS: Csak a szervizes felfüggesztés után végezze el a szolgáltatói felfüggesztést. Ha ezt nem tartja be, akkor a pénztárgép nem lesz felfüggeszthető és átszemélyesíthető!

2.3. Szüneteltetés befejezése

A pénztárgép szüneteltetésének befejezésének megkezdése előtt az alábbiakat végezze el:

- távközlési szolgáltatója felé jelezni kell a szüneteltetés felfüggesztését
- A NAV felé jelezni kell a szüneteltetés felfüggesztését
- a pénztárgépet üzembe kell állíttatni szervizzel! A szerviz az újbóli üzembeállítás a tényét a pénztárgép naplóba bejegyzi.

3. Átszemélyesítés

Pénztárgép üzemeltetőjének megváltozása esetén lehetőség van a pénztárgép átszemélyesítésére a régi tulajdonos üzemeltetésének befejezése után.

Ehhez kérje szervize vagy a forgalmazó segítségét.

4. A pénztárgép be és kikapcsolása

Az adapter legyen csatlakoztatva a pénztárgéphez.

Bekapcsoláshoz nyomja meg a [BE-KI] nyomógombot. A kijelzőn megjelenik az „AEE dolgozik Kérem várjon...” felirat, majd a főképernyő. Ezután használható a pénztárgép.

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a [BE-KI] nyomógombot néhány másodpercig. (kb. 3 másodperc)

A pénztárgép csippant egyet, ekkor engedje el (kiírja „Kikapcsol.”).

12:49 16-10-18 KED		
Eladás	Jelentés X	Jelentés Z
Program	Szerviz	

5. A pénztárgép üzemmódjainak elérése

A pénztárgép üzemmódja az üzemmód főképernyőn választható ki az érintőkijelző segítségével. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot majd a megfelelő jelszó beírása után történik meg az adott üzemmódba való belépés. Az üzemmódok és az alapértelmezett jelszavaik a következők:

Üzemmód	Felirat a kijelzőn	Jelszó
Eladás Nyugta adás üzemmódja	Eladás: -----	[FIZET] Nincs jelszó
X üzemmód Jelentések készítése	Jelentés X: -----	Alapértelmezett jelszó [22222]
Z üzemmód Zárások készítése	Jelentés Z: -----	Alapértelmezett jelszó [11111]
P üzemmód Felhasználói programozási üzemmód	Program: -----	[3] [3] [3] [3] [3] Tulajdonos kódja [4] [4] [4] [4] [4] Kezelői kód (Alapértelmezett jelszók, megváltoztathatók)
Szervizprogramozási üzemmód	Szerviz: -----	Kizárólag szerviz részére fenntartva!

6. Eladási üzemmód

A FISCAL ONLINE pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően programozottan működik:

- EURO bevezetése előtti Ft mód/ továbbiakban „**Ft mód**”
- EURO bevezetése előtti felkészülési időszakban Ft/EURO módban / továbbiakban „**Ft/EURO mód**”
- EURO bevezetése utáni átmeneti időszakban EUR/Ft módban / továbbiakban „**EURO/Ft mód**”
- a végleges EURO módban / továbbiakban „**EURO mód**”

Ezekbe a program módokba a pénztárgép a hatályos rendeletek által előírt EURÓ áttérési ütemtervnek megfelelően előre programozottan automatikusan fog átlépni.

A pénztárgép az érvényes forintkerekítési szabályoknak megfelelően működik.

Figyelem: Ha az EUR valutafizetést használja, akkor eladás előtt „Program” üzemmódban ellenőrizze €/Ft árfolyam beállított értékét és állítsa be, hogy az a jogszabály által előírtak megfelelő legyen!

6.1. Belépés eladás üzemmódba, napnyitás

Válassza ki az „Eladás” feliratot az érintőkijelzőn az eladás üzemmód kiválasztásához.

Adja meg a kezelő belépési jelszót, ha van (**alapértelmezetten nincs jelszó**), majd nyomja meg a [FIZET] nyomógombot.

(A pénztárgép 20 kezelőt tud kezelni. Ha több kezelő használata szükséges, először programozói üzemmódban be kell állítani a kezelők számát, azután a nevüket és jelszavukat.)

Ha a pénztárgép napi lezárt állapotban van a „NAPNYITÁS?” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg a [FIZET] nyomógombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a „BEFIZETÉS ?” üzenet. Ha váltópénzt szeretne a fióktartalomhoz rögzíteni, válassza az „IGEN” opciót az érintőképernyőn.

Adja meg a váltópénz értékét majd válassza ki, hogy forintot vagy eurót akkor befizetni. Ha a „NEM” opciót választja a befizetés értéke 0 lesz. Ekkor a pénztárgép megnyitja a napot és adóügyi bizonylatot nyomtat róla. Ezután kezdhetők meg az értékesítési műveletek.

6.2. Alapelvek és előírások az eladási műveletekhez

A pénztárgép egy eladás rögzítésével kezdi el kinyomtatni a nyugtát (ha az eladás összege értékhatár feletti, akkor is elkezd a nyugtát, de a hibás tételt nem rögzíti). Az eladáshoz kapcsolódik egységár-, tételsor-, és bizonylat korlát beállítása, ill. használata.

Néhány művelet csak megfelelő beállításokkal működik. Kérje szervize segítségét!

A nyugta lezárásához a teljes eladási összeget le kell fizettetni egy vagy többféle fizetési móddal, amíg azok az esedékes összeget el nem érik, vagy meg nem haladják.

Ha a lefizettetés elkezdődött, akkor már csak másik fizetési mód megadása vagy részösszeg megtekintése vagy nyugta megszakítás művelet engedélyezett.

Engedmény vagy felár az utolsó tételre adható. Utolsó tétel menüből törölhető. Engedmény vagy felár egyenkénti törlése is csak az utolsó tételre lehetséges.

Tétel sztornózása a kiválasztó menüből visszamenőleg is lehetséges a nyugtán belül, de ekkor a tételhez tartozó felár, vagy engedmény is automatikusan törlődik (felár sztornó, engedmény sztornó). Tételtörlés, ill. sztornózás csak a lefizettetés megkezdése előtt hajtható végre.

Korábban visszáruzott vagy visszavett illetve visszaváltott tételek sem sztornó bizonylattal sem visszáru bizonylattal nem törölhetők.

Eladás üzemmód funkcióbillentyűi az érintőképernyőn:

KEZELŐ 01		12:49 16-10-18 KED	
		0	
GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD	
		-/+	ÁR
GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.
		>>	

Billentyű/érintőképernyő ikon	Pénztárgép funkció	Pénztárgép funkció szám megadásával
GYŰJTŐ 01 ... GYŰJTŐ 04	Eladás rögzítése a gyűjtőbe előreprogramozott árral	Eladás rögzítése a gyűjtőbe számbillentyűzetten megadott árral
FIZ. MÓD	1) Fizetési mód kiválasztása: bankkártya, valuta (HUF Euro módban), Erzsébet utalvány, Ajándék utalvány, Széchenyi kártya 2) A teljes összeg lefizetése forintban vagy EURO-ban vagy valutában üzemmódtól függően.	
ÁR	---	Szabad ár beadása
-/+	Kedvezmény, felár álménü megjelenítése	1) Engedmény rögzítése megadott % értékkel 2) Felár rögzítése megadott % értékkel 3) Összezszerű kedvezmény megadása 4) Összezszerű felár megadása
BE/KI	Egyéb funkciók álménü megnyitása	1) Kassanyitás 2) Pénz kivét a kasszából 3) Pénz bevét a kasszába
SZTOR	Sztornó álménü megnyitása: 1) Utolsó tétel törlése (megkezdett nyugtán belül) 2) Tétel törlése (nem utolsó tételek törlése megkezdett nyugtán belül) 3) Nyugta megszakítás (megkezdett nyugtán belül) 4) Göngyöleg vissza (nyugtán belül) 5) Sztornó (lezárt nyugtára utólag) 6) Visszaru (lezárt nyugtára utólag) 7) Göngyölegjegy	
>>	Váltás Gyűjtő 01-04-ről Gyűjtő 05-08-ra	

6.3. Eladási műveletek

A pénztárgép billentyűzetén megnyomandó gombok kapcsos zárójel [] között szerepelnek. Az érintőképernyőn megnyomandó-érintendő ikonok színes háttérrel szerepelnek.

6.3.1. Eladási műveletek gyűjtőkkel

Eladás a 1-4 gyűjtőbe

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
GYŰJTŐ 04 <i>Eladás előre programozott áru gyűjtővel</i>	SZALÁMI 120
[88] GYŰJTŐ 01 <i>88 forint értékű áru eladása az 1-es gyűjtőbe</i>	Gyűjtő 01 88

Eladás az 5-8 gyűjtőbe

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
>>	
[15] GYŰJTŐ 08 <i>15 Ft eladás a 16-as gyűjtőbe</i>	Gyűjtő 8 15

Eladás a 9-40 gyűjtőbe

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[15] ÁR	Me. 1.000 Ár 15

15 forint értékű eladás, a pénztárgép a gyűjtő megadását várja	
[2] [5] [GYŰJT] Eladás a 25-ös gyűjtőbe	Gyűjtő 25 15

6.3.2. Eladási műveletek árucikkekkel

FIGYELEM! Az árucikkeknek fel kell programozni a kódját és az árát, ÁFA kódját. Kérjük, ehhez kérje szervize segítségét!

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[6] [CIKK] 6-os kódú árucikk eladása előre programozott árral és névvel	KIFLI 25
[60] ÁR 60 forintos szabad ár megadása	Me. 1.000 Ár 60
[475] [CIKK] 475-es árucikk eladása a megadott szabad árral	Cikk 475 60

6.3.3. Árucikk eladás vonalkód olvasó használatával

Az árucikkeknek fel kell programozni a vonalkódját és az árát. Kérjük, ehhez kérje szervize segítségét!

Olvassa le az árucikk vonalkódját a kódolvasóval. Ha a vonalkód egyezik a felprogramozott értékkel az eladás regisztrálásra kerül. A leolvasás előtt mennyiség és szabad ár megadható. A pénztárgép az EAN13, EAN8, UPC-A és UPC-E szabványokat támogatja. Ha egyedi vonalkódokkal szeretne dolgozni, kérje szervize segítségét!

Súlykódok az EAN13 egy változatával használhatók.

A vonalkódot 13 karakteren kell megadni (ha a kód rövidebb, adja meg a vezető nullákat is!).

6.3.4. Eladás szorzás művelettel

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[5] [X/SEGÍT] 5 darab megadása	Me. 5,000 0
[420] GYŰJTŐ 01 Egységár és eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01 2100

6.3.5. Eladás elektronikus mérleggel

Pénztárgép csak az előírt és szervizes által beprogramozott mérleggel működik. Összekötés után eladás üzemmódban helyezze az árut a mérlegre, várja meg a mérlegen a stabil visszajelzést. Nyomja meg a [X/SEGÍT] nyomógombot, ekkor a súly megjelenik a pénztárgépen. Adja meg az egységárat, majd nyomja meg a kívánt gyűjtő gombot.

6.3.6. Utolsó tétel törlése (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
SZTOR. Belépés sztornó almenübe	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTORNÓ TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY GÖNGYÖLEG VISSZA <<
UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL Az utolsó beütött tétel törlődik	Gyűjtő 01 -2100
<< Visszalépés az eladás folytatásához	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 GYŰJTŐ 01 GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD -/+ ÁR GYŰJTŐ 03 GYŰJTŐ 04 BE/KI SZTOR. >>

Innen folytatható az értékesítés további tételek beütésével vagy a [FIZET] nyomógommbal lezárható a nyugta.

6.3.7. Tétel törlése (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
SZTOR. Belépés sztornó almenübe	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTORNÓ TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY GÖNGYÖLEG VISSZA <<
TÉTEL TÖRLÉS	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 GYŰJTŐ 04 1.000 x 10 GYŰJTŐ 01 1.000 x 45 FEL << TÖRLÉS LE
LE FEL gombokkal válassza ki a törölni kívánt tételt, majd TÖRLÉS	Gyűjtő 01 -45

<< Visszalépés az eladás folytatásához	KEZELŐ 01		12:49 16-10-18 KED	
	0			
	GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD	
			-/+	ÁR
			BE/KI	SZTOR.
	GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	>>	

Innen folytatható az értékesítés további tételek beütésével vagy a [FIZET] nyomógommbal lezárható a nyugta.

6.3.8. Teljes nyugta törlése (megkezdett nyugtán belül)

Billentő/érintőképernyő ikon SZTOR. Belépés sztoró almenübe	Kijelzőn KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTORÓ TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY GÖNGYÖLEG VISSZA <<
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS Nyugta megszakítás kezdeményezése	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED N. Megszakítás? I N
I Nyugta megszakítás megerősítése	0

Nyugta megszakítás kezdeményezése

Nyugta megszakítás megerősítése

A pénztárgép kinyomtatja a megszakított nyugtát.

6.3.9. Sztornó bizonylat

Korábban lezárt nyugta a gazdasági esemény megghiúsulásakor sztorinózható ezzel az adóügyi bizonylattel.

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
SZTOR.	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0
Belépés sztornó almenübe	UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTORNÓ
SZTORNÓ	TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU
Belépés nyugta sztornó almenübe	NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY
Sztornózás okának kiválasztása: például ÜGYFÉL ELÁLL.	GÖNGYÖLEG VISSZA <<
	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED

Belépés nyugta sztornó almenübe

Sztornózás okának kiválasztása: például

Lehetséges okok Egyéb Ügyfél elállása Téves bevétel Téves fizetőeszköz bevétel Termék nincs készleten Téves bizonylattípus kiválasztása Sikertelen fizetőeszköz használat Téves ügyfél adat/hibás bevétel Próbavásárlás	0 EGYÉB ÜGYFÉL ELÁLL. TÉVES BEVITEL T.FIZ.BEVITEL TER.NINCS KÉS TÉV.BIZON.KIB SIK.FIZ.HASZN T.ÜGYFÉL ADAT PRÓBAVÁSÁRLÁS <<
Sztornózni kívánt nyugtaszám megadása: 0001/00006 [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED REC 0000/00000 OK Home End Insert Delete
Vevő adószámának megadása [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED VAT 00000000-0-00 OK Home End Insert Delete
Vevő cégnevének megadása SMS billentyűzettel vagy külső billentyűzettel [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Név OK Home End Insert Delete
Vevő irányítószámának megadása [FIZET] (pl.: 1111)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Irányítószám OK Home End Insert Delete
Vevő városának megadása [FIZET] (pl.: Budapest)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Telephely

	OK Home End Insert Delete
Vevő közterület nevének megadása [FIZET] (pl.: Szépvölgyi)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Közterület neve OK Home End Insert Delete
Vevő közterület jellegének megadása [FIZET] (pl.: utca)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Közterület jellege OK Home End Insert Delete
Vevő házsámának megadása [FIZET] (pl.: 12)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Házsám OK Home End Insert Delete
[FIZET] Kinyomtatódik a sztornó bizonylat 2 példányban.	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED RÉSZÖSSZEG5500 GYŰJTŐ 01GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD -/+ÁR GYŰJTŐ 03GYŰJTŐ 04 BE/KISZTOR. >>

A bizonylat kinyomtatásával a vevő részére kifizetendő az összeg! Amennyiben a sztornózandó bizonylat nyugta tartalmaz göngyöleg visszavétel tételt (g.gs tranzakció), akkor a nyugta sztornóját tiltja a program (visszaru sztornója tranzakció nem értelmezett). Ekkor a nyugta visszárúzásával oldható meg a tételek törlése).

6.3.10. Visszaru bizonylat

Korábban lezárt nyugta egyes tételeinek visszavétele esetén az áru visszárúzható ezzel az adóügyi bizonylattal

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
SZTOR. Belépés sztornó almenübe	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTORNÓ TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY GÖNGYÖLEG VISSZA <<
VISSZÁRU Belépés visszárú almenübe	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 HIBÁS ÁRU ÜGYFÉL ELÁL. A VÁSÁRLÁSTÓL EGYÉB <<
HIBÁS ÁRU Visszárú okának kiválasztása az alábbiakból: Hibás áru Ügyfél eláll a vásárlástól Egyéb 0001/00007 Visszárúzni kívánt nyugtaszám megadása	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED REC 0000/00000 OK HomeEndInsertDelete
[FIZET] Vevő adószámának megadása 12345678-2-33 [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED VAT 00000000-0-00 OK HomeEndInsertDelete
Vevő cégnevének megadása SMS billentyűzettel vagy külső billentyűzettel [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Név OK HomeEndInsertDelete
Vevő irányítószámának megadása (pl.: 1111) [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Irányítószám OK

	HomeEndInsertDelete
Vevő városának megadása [FIZET] (pl.: Budapest)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Telephely OK HomeEndInsertDelete
Vevő közterület nevének megadása [FIZET] (pl.: Szépvölgyi)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Közterület neve OK HomeEndInsertDelete
Vevő közterület jellegének megadása [FIZET] (pl.: utca)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Közterület jellege OK HomeEndInsertDelete
Vevő házzsámának megadása [FIZET] (pl.: 12)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Házzsám OK HomeEndInsertDelete
FELLE gombokkal kiválasztani a visszáruzni kívánt tételt, majd VISSZÁRU következő tétel kiválasztása, ha nincs több [FIZET]	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED Visszáruzendó termék: FEL GYŰJTŐ 041.000 x550 GYŰJTŐ 011.000 x600 <<VISSZÁRULÉ
Visszáru véglegesítése I Kinyomtatódik a visszáru bizonylat két példányban.	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED V.véglegesítése?

	I	N
--	---	---

A bizonylat kinyomtatásával a vevő részére kifizetendő az összeg! Amennyiben a visszáruazandó nyugta tartalmaz göngyöleg visszavétel tételt (g,gs tranzakció), akkor ennek visszáruzását tiltja a program (visszáru-visszáruja tranzakció nem értelmezett). Amennyiben a göngyöleg visszaadásra kerül a vevő részére, akkor használja a termék eladása funkciót).

6.3.11. Göngyölegjegy speciális visszáru

A funkció használata előtt a visszaváltandó üvegeket árucikként fel kell programozni (árral, megnevezéssel, ÁFA tartalommal, VTSZ számmal)!

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
SZTOR. Belépés szturnó almenübe GÖNGYÖLEGJEGY Belépés göngyölegjegy almenübe	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTURNÓ TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY GÖNGYÖLEG VISSZA <<
[CIKK] billentyű megnyomása Göngyöleg árucikkek megjelenítése	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED GÖNGYÖLEGJEGY 0 GYŰJTŐ 01GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD -/+ ÁR GYŰJTŐ 03GYŰJTŐ 04 BE/KISZTOR. >>
[DARABSZÁM] [X/] BOROS 0,7L cikk megérintése vagy cikkkód beadása vagy vonalkód megadása Szükség szerint folytatás...	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED GÖNGYÖLEGJEGY 0 SÖRÖS 0,5LBOROS 0,7L FIZ. MÓD CIKK00003CIKK00004 -/+ÁR CIKK00005CIKK00006 BE/KISZTOR. CIKK00007CIKK00007 >>
[FIZET] kinyomtatódik a göngyölegjegy bizonylat BE-KI Esc cikkek gyűjtőkre visszaváltása	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED NYUGTA 0 SÖRÖS 0,5LBOROS 0,7L FIZ. MÓD CIKK00003CIKK00004 -/+ÁR CIKK00005CIKK00006 BE/KISZTOR. CIKK00007CIKK00007 >>

A bizonylat kinyomtatásával a vevő részére kifizetendő az összeg!

6.3.12. Göngyöleg visszavétel megkezdett nyugtán belül

Csak akkor lehetséges a visszavétel, ha ezt megelőzően az adott göngyöleghez tartozó ÁFA

gyűjtőben volt a nyugtán belül a visszaváltás érték ÁFA-jánál nagyobb összegű forgalom (ha nincs, akkor „!Túlcsoordulás!” szöveget ír ki a kijelzőre)

Billentyű/érintőképernyő ikon [ÖSSZEG][GYŰJTŐ] Eladás: 100,-Ft, GYŰJTŐ 03	100 <table><tr><td>GYŰJTŐ 01</td><td>GYŰJTŐ 02</td><td colspan="2">FIZ. MÓD</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-/+</td><td>ÁR</td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 03</td><td>GYŰJTŐ 04</td><td>BE/KI</td><td>SZTOR.</td></tr><tr><td colspan="4">>></td></tr></table>	GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD				-/+	ÁR	GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.	>>			
GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD															
		-/+	ÁR														
GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.														
>>																	
SZTOR. Belépés almenübe GÖNGYÖLEG VISSZA Belépés göngyöleg visszaváltás almenübe	UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL SZTORNÓ TÉTEL TÖRLÉS VISSZÁRU NYUGTA MEGSZAKÍTÁS GÖNGYÖLEGJEGY GÖNGYÖLEG VISSZA <<																
Göngyöleg értékének megadása (pld. 50,-Ft), göngyöleggyűjtő kiválasztása (pld. GY10_BOROSÜVEG)	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED GÖNGYÖL VISSZA <table><tr><td>GYŰJTŐ 01</td><td>GYŰJTŐ 02</td><td colspan="2">FIZ. MÓD</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-/+</td><td>ÁR</td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 03</td><td>GYŰJTŐ 04</td><td>BE/KI</td><td>SZTOR.</td></tr><tr><td colspan="4">>></td></tr></table>	GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD				-/+	ÁR	GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.	>>			
GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD															
		-/+	ÁR														
GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.														
>>																	
Nyugta folytatása vagy lezárása	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED BOROSÜVEG -50 <table><tr><td>GYŰJTŐ 01</td><td>GYŰJTŐ 02</td><td colspan="2">FIZ. MÓD</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-/+</td><td>ÁR</td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 03</td><td>GYŰJTŐ 04</td><td>BE/KI</td><td>SZTOR.</td></tr><tr><td colspan="4">>></td></tr></table>	GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD				-/+	ÁR	GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.	>>			
GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD															
		-/+	ÁR														
GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.														
>>																	

6.3.13. Kedvezmény / felár százalékos rögzítése a nyugtán

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn						
[100] GYŰJTŐ 01 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01 100						
-/+ <i>Belépés kedvezmény/felár almenübe</i>	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED <table> <tr> <td>-%</td><td>+%</td></tr> <tr> <td>-</td><td>+</td></tr> <tr> <td colspan="2"><<</td></tr> </table>	-%	+%	-	+	<<	
-%	+%						
-	+						
<<							
[10] -% 10%-os kedvezmény megadása	Engedmény -10 Gyűjtő 01 90						
<<	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED						

Visszalépés az eladás folytatásához	0		
	GYŰJTŐ 01	GYŰJTŐ 02	FIZ. MÓD
			-/+ ÁR
	GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI SZTOR.
			>>

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[100] GYŰJTŐ 01 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01 100
-/+	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED
Belépés kedvezmény/felár almenübe	-% +%
	- +
	<<
[10] -/+	Felár +10 Gyűjtő 01 110
10%-os felár megadása	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED
<<	0
Visszalépés az eladás folytatásához	GYŰJTŐ 01 GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD
	-/+ ÁR
	GYŰJTŐ 03 GYŰJTŐ 04 BE/KI SZTOR.
	>>

6.3.14. Összezszerű kedvezmény / felár rögzítése

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[100] GYŰJTŐ 01 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01 100
-/+	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED
Belépés kedvezmény/felár almenübe	-% +%
	- +
	<<
[15] -	Engedmény -15 Gyűjtő 01 85
15 forintos kedvezmény megadása	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED
<<	0
Visszalépés az eladás folytatásához	GYŰJTŐ 01 GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD

			-/+	ÁR
	GYŰJTŐ 03	GYŰJTŐ 04	BE/KI	SZTOR.
			>>	

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[100] GYŰJTŐ 01 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01 100
-/+ Belépés kedvezmény/felár almenübe	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED -% +% - + <<
[15] + 15 forintos felár megadása	Felár +15 Gyűjtő 01 115
<< Visszalépés az eladás folytatásához	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 GYŰJTŐ 01 GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD -/+ ÁR GYŰJTŐ 03 GYŰJTŐ 04 BE/KI SZTOR. >>

6.3.15. Részösszeg számítása (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[RÉSZ] Az addigi rögzített eladások értéke összeadódva megjelenik	RÉSZÖSSZEG 690

Ez a funkció bármikor használható a megnyitott nyugtán belül.

6.3.16. Készpénzes lefizettetés visszajáró számítás nélkül

Billentyű	Kijelzőn
[RÉSZ] Részösszeg számítása	RÉSZÖSSZEG 690
[FIZET] Készpénzes lefizettetés.	Ft 690

6.3.17. További fizetési módok, vegyes lefizettetés, visszajáró számítás

Vegyes fizetés, visszajáró számítással

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[RÉSZ] Részösszeg számítása	RÉSZÖSSZEG 690

[200] FIZ.MÓD Átvett fizetőeszköz értéke, fizetési mód kiválasztása almenübe belépés	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 VALUTA (EUR) BANKKÁRTYA EGYÉB <<				
EGYÉB Utalványos fizetési opciók kiválasztása	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 ERZSÉBET UTALVÁNY AJÁNDÉK UTALVÁNY SZÉCHENYI KÁRTYA <<				
ERZSÉBET UTALVÁNY Utalványos fizetés kiválasztása, a fennmaradó fizetendő összeg megjelenik	<table> <tr> <td>UTALVÁNY</td><td>200</td></tr> <tr> <td>FIZETENDŐ</td><td>490</td></tr> </table>	UTALVÁNY	200	FIZETENDŐ	490
UTALVÁNY	200				
FIZETENDŐ	490				
[500] [FIZET] Készpénzes fizetés, visszajáró megjelenítése	<table> <tr> <td>VISSZAJÁRÓ</td><td></td></tr> <tr> <td>Ft</td><td>10</td></tr> </table>	VISSZAJÁRÓ		Ft	10
VISSZAJÁRÓ					
Ft	10				

Bankkártyás lefizetés

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn		
[RÉSZ] Részösszeg számítása	<table> <tr> <td>RÉSZÖSSZEG</td><td>5500</td></tr> </table>	RÉSZÖSSZEG	5500
RÉSZÖSSZEG	5500		
FIZ.MÓD Fizetési mód kiválasztása almenübe belépés	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED 0 VALUTA (EUR) BANKKÁRTYA EGYÉB <<		
BANKKÁRTYA	<table> <tr> <td>BANKKÁRTYA</td><td>5500</td></tr> </table>	BANKKÁRTYA	5500
BANKKÁRTYA	5500		

6.3.18. Valutás EURO fizetési mód, visszajáró számítás

Részösszeg számítás után az [RÉSZ] újbóli megnyomásával az összeg valutában átszámítva jelenik meg a kijelzőn. Tovább folytatáshoz érintse meg a [FIZ.MÓD] ikon, majd adja meg az átvett € összeget és érintse meg az [VALUTA (EUR)] ikont. Ha az átvett összeg nagyobb a fizetendőnél akkor visszajáró számítás történik Forintban. Visszajáró számítása csak akkor lehetséges, ha van elegendő pénz a fiókban.

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn				
[RÉSZ] Részösszeg számítása	<table> <tr> <td>RÉSZÖSSZEG</td><td>35</td></tr> </table>	RÉSZÖSSZEG	35		
RÉSZÖSSZEG	35				
[RÉSZ] Váltási arány, összeg kijelzése euróban	<table> <tr> <td>Árf</td><td>273,88800</td></tr> <tr> <td>EUR</td><td>0,13</td></tr> </table>	Árf	273,88800	EUR	0,13
Árf	273,88800				
EUR	0,13				

[1] FIZ.MÓD Valuta értéke 1EUR, fizetési mód kiválasztása	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 VALUTA (EUR) BANKKÁRTYA EGYÉB <<
VALUTA (EUR) Valutás fizetés kiválasztása	VISSZAJÁRÓ Ft 240

6.3.19. Pénz befizetés

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
BE/KI Menübe belépés	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 KASSZANYITÁS BEFIZETÉS KIFIZETÉS <<
BEFIZETÉS Befizetés almenübe belépés	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED BEFIZETÉS JOGÍM 01 VÁLTÓPÉNZ BEVITEL 02 PÉNZTÁROS PÉNZFEL 03 DÍJBESZEDÉS << VÁLASZT LE
FEL LE Megfelelő jogcím kiválasztása: 01 Váltópénz bevétel 02 Pénztáros pénzfelvétel 03 Díjbeszedés 04 Sorsjegy eladás 05 Előleg 06 Pénztárhiány 07 Borraaló 08 Egyéb befizetés VÁLASZT	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 01 VÁLTÓPÉNZ BEVITEL KÉSZPÉNZ VALUTA (EUR) ERZSÉBET UTALVÁNY ADJÁNDÉK UTALVÁNY SZÉCHENI KÁRTYA <<
Váltópénz összegének megadása számbillentyűzeten majd a megfelelő fizetőeszköz kiválasztása pl.: 10 000 KÉSZPÉNZ	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 GYŰJTŐ 01 GYŰJTŐ 02 GYŰJTŐ 03 GYŰJTŐ 04 FIZ. MÓD -/+ ÁR BE/KI SZTOR. >>
A pénztárgép kinyomtatja a bizonylatot és visszalép az eladás kezdőképernyőjére	

6.3.20. Pénz kifizetés

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
BE/KI Menübe belépés	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 KASSZANYITÁS BEFIZETÉS KIFIZETÉS <<
KIFIZETÉS Kifizetés almenübe belépés	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED BEFIZETÉS JOGÍM FEL 31 FÖLÖZÉS 32 PÉNZTÁROS LEVÉTEL 33 UTALVÁNY KIVÉT << VÁLASZT LE
FEL LE Megfelelő jogcím kiválasztása: 31 Fölözés 32 Pénztáros levétel 33 Utalvány kivét 34 Ajándékkártya kivét 35 Bérkifizetés 36 Munkabér előleg 37 Postaköltség 38 Egyéb rezsi 39 Áruvásárlás 40 Záró összeg levétel 41 Egyéb kifizetés VÁLASZT	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 31 FÖLÖZÉS KÉSZPÉNZ VALUTA (EUR) ERZSÉBET UTALVÁNY ADJÁNDÉK UTALVÁNY SZÉCHENI KÁRTYA <<
Váltópénz összegének megadása számbillentyűzetten majd a megfelelő fizetőeszköz kiválasztása pl.: 10 000 KÉSZPÉNZ	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 GYŰJTŐ 01 GYŰJTŐ 02 FIZ. MÓD -/+ ÁR GYŰJTŐ 03 GYŰJTŐ 04 BE/KI SZTOR. >>
A pénztárgép kinyomtatja a bizonylatot és visszalép az eladás kezdőképernyőjére	

6.3.21. Fióknyitás

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
-------------------------------	----------

BE/KI Almenübe belépés	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED0 KASSZANYITÁS BEFIZETÉS KIFIZETÉS <<
KASSZANYITÁS Fióknyitás	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED0 KASSZANYITÁS BEFIZETÉS KIFIZETÉS <<
<< Visszalépés az eladás kezdőképernyőjére	KEZELŐ 0112:49 16-10-18 KED0 GYŰJTŐ 01GYŰJTŐ 02 GYŰJTŐ 03GYŰJTŐ 04 FIZ. MÓD -/+ÁR BE/KISZTOR. >>

6.3.22. Az 500 ÁFA csoport használata

A pénztárgép alkalmas az 5 darab (A, B, C, D, E) ÁFA főcsoport és az ezekhez tartozó 100 alcsoport (5*100, összesen 500) szerinti elkülönítés kezelésére.

A jelenleg érvényes ÁFA főcsoportok:

A – 5%

B – 18%

C – 27%

D – AJT

E - TAM

Az 500 ÁFA alcsoport használata a jelenlegi előírások szerint lép hatályba. Addig a főcsoport utáni két karakter „00”.

Eladás XX ÁFA alcsoporttal:

Az ÁFA alcsoport eléréséhez nyitott áras árucikk eladást kell végrehajtani.

Az árucikk kódját az ÁFA főcsoport és alcsoport értéke határozza meg. A kód első számjegye az ÁFA főcsoport (1-5) értéke, a következő két számjegye az adott termék vámtarifaszámának első két karaktere, szolgáltatás esetén „99”.

Példák:

A05 1 05 105

Árucikk kódja	ÁFA főcsoport	ÁFA (VTSZ) csoport
105	A	05
241	B	41
387	C	87

403	D	03
563	E	63

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[2406] ÁR [105] [CIKK] <i>Eladás A05 ÁFA csoportba 2406 Ft</i>	CIKK00105 2406
[1274] ÁR [241] [CIKK] <i>Eladás A05 ÁFA csoportba 1274 Ft</i>	CIKK00241 1274
[1115] ÁR [387] [CIKK] <i>Eladás A05 ÁFA csoportba 1115 Ft</i>	CIKK00387 1115
[1200] ÁR [403] [CIKK] <i>Eladás A05 ÁFA csoportba 1200 Ft</i>	CIKK00403 1200
[3500] [563] [CIKK] <i>Eladás A05 ÁFA csoportba 3500 Ft</i>	CIKK00563 3500
[10000] [FIZET] <i>10000 forint megadása</i>	VISSZAJÁRÓ Ft 505

6.3.23. Euro bevezetés beállítása

Az előre programozott napon a gép automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napjának élesítéskor 2020.01.01 dátumot tárol a gép, de a hatóság külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról a megfelelő dátumok automatikus töltésével. Az EURO bevezetését közvetlenül megelőzi a bevezetés felkészülési időszaka. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak az, amelynek során a hivatalos pénznem az euró és a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Az átállás időpont előtt gondoskodni kell a forgalmi jelentések és árucikkek lekérdezéséről, a beprogramozott adatok mentéséről, mert az átállás során a gép nullázza azokat!

Az EURÓ átállás végrehajtásának eredményeként, az eurós üzemmód már nem visszafordítható!

6.3.24. Eladási műveletek felkészülési időszakban

Az EURO-ra való áttérést megelőzően, a felkészülési időszak kezdetének napján a pénztárgép a felkészülési időszak üzemmódra vált át. Ehhez előre kell programoztatni az áttérés napját és árfolyamát szervizzel.

Az elsődleges valuta még a Ft, de az € már lehetséges fizetőeszköz.

Az értékesítés menete ugyanaz, mint Ft-módban, de a nyugtára kiíródik a Ft/€ árfolyam és az összesen FIZETENDŐ értéke €-ban. A visszajáró forintban kerül kiszámításra.

Fizetés forinttal – visszajáró forintban

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[2406] GYŰJTŐ 01 <i>Eladás gyűjtővel 2406 Ft</i>	Gyűjtő 01 2406
[2500] [FIZET] <i>2500 forint megadása</i>	VISSZAJÁRÓ Ft 95

Fizetés euróban – visszajáró forintban

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
-------------------------------	----------

[2406] GYŰJTŐ 01 Eladás gyűjtővel 2406 Ft	Gyűjtő 01 2406
[RÉSZÖ.] [RÉSZ] Eladás kijelzése euróban	Árf 273,888000 EURO 8,78
[10] FIZ.MÓD Az átvett összeg 10 euro	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0 VALUTA (EUR) BANKKÁRTYA EGYÉB <<
VALUTA (EUR) Forintos visszajáró számítás kiválasztása	VISSZAJÁRÓ Ft 335

6.3.25. Euro üzemmód és eladási műveletek euro felkészülési időszakban

Az euró hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Az átállási dátumot követő napnyitáskor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az "Euró üzemmód beállítása" parancs végrehajtásával a pénztárgép forint üzemmódról euró üzemmódra áll át.

Napnyitás megkezdésekor a kijelzőn „**ÁT AKAR ÁLLNI EURÓ ÜZEMMÓDRA?**” szöveg jelenik meg.

- Ha nem akar átállni (pl. dátum hiba, vagy ptg. hiba) válassza a „N” opciót és ellenőrizze a dátumot és az órát, és hívja a szervizt!
- Ha át akar állni, válassza az „I” opciót. Nyissa meg a napot, a befizetésnél ne adjon meg összeget! A kijelzőn megjelenik az „AEE dolgozik Kérem várjon...” felirat, majd a pénztárgép megnyitja a napot és „---EURO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA---”, bizonylatot nyomtat az euró átállásról. Ezután végezzen napi zárást, majd szükség szerint végezzen újra napnyitást.

FONTOS: ÁTÁLLÁS KÖZBE NE KAPCSOLJA KI A PÉNZTÁRGÉPET MERT HIBÁT OKOZHAT, AMIÉRT A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL! FIGYELEM AZ EURO ÁTÁLLÁS UTÁN FT ÜZEMMÓDBA NEM LEHET VISSZALÉPNI!

Az átállás elvégzéséért a VEVŐ-ÜZEMELTETŐ felelős. Ha az üzemeltető hibás időpontban végezte el az átállást, akkor a hibás AEE cseréjének költségeit viselnie kell.

Ha az előre programozott napot követő napnyitáskor a pénztárgép áttért EURO üzemmódba, akkor először egy átmeneti forint kivezetési módban dolgozik, ahol az alap fizetőeszköz már EUR, de még lehet egy ideig Ft-ban is fizetni, viszont a visszajáró csak EUR lehet.

EUR eladás két tizedes jegy történik. Az értékesítési funkciók megegyeznek a Ft móddal, figyelembe véve az eltérő sajátosságokat.

Fizetés forintban – visszajáró euróban:

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[1][.][6] GYŰJTŐ 01 Eladás gyűjtővel 1,6 euro	Gyűjtő 01 1,60
[RÉSZ] [RÉSZ]	Árf 0,365113

<i>Eladás kijelzése forintban</i>	HUF	438
[1000] FIZ.MÓD 1000 forint megadása	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED 0	
	VALUTA (FT)	
	BANKKÁRTYA	
	EGYÉB	
	<<	
VALUTA (FT)	VISSZAJÁRÓ EUR	2,05

6.3.26. Eladás végleges euro üzemmódban:

Amikortól már Ft-al nem lehet fizetni, az bevonásra kerül, akkortól csak euróban lehet fizetni és visszaadni.

Fizetés euróban – visszajáró euróban

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
[1][.][6] GYŰJTŐ 01 Eladás gyűjtővel 1,6 euro	Gyűjtő 01 1,60
[2] 2,00 EUR [FIZET] 2 euro megadása	VISSZAJÁRÓ EUR 0,40

6.4. Mintabizonylatok

6.4.1. A pénztárgép által nyomtatott bizonylatok típusai

Minden a pénztárgép által kiadott bizonylat tartalmaz egy fejléct a vállalkozó adataival, NAV ellenőrző kódot, a kibocsátás idejét, dátumát és lábléc adatokat

A kibocsátott bizonylatok lehetnek:

- Adóügyi bizonylatok: nyugták, napnyitás, befizetés, kifizetés, napi forgalmi jelentés melyeknek a legutolsó sora az AP szám felirat.
- Nem adóügyi bizonylatok: jelentések illetve az egyéb bizonylatok (melyeknek a legutolsó sora a „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” felirat)

6.4.2. Forint mód

Napi nyitás	Pénz bevét	Pénz kivét
-------------	------------	------------

DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NAPNYITÁS BIZONYLAT ----- ADÓÚGYI NAP SORSZÁMA: 0004 BEFIZETÉS FT KÉSZPÉNZ 10 000 2016.12.07. 13:16 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:67D6F P Y07000017	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 --- PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT --- BEFIZETÉS JOGCÍM FT 01 VÁLTÓPÉNZ BEVITEL KÉSZPÉNZ 5 000 PÉNZMOZGÁS SORSZÁM: M/0004/00001 2016.12.07. 13:17 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FF7FE P Y07000017	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 --- PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT --- KIFIZETÉS JOGCÍM FT 31 FÖLÖZÉS KÉSZPÉNZ 5 000 PÉNZMOZGÁS SORSZÁM: M/0004/00002 2016.12.07. 13:17 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:0F350 P Y07000017
Nyugta DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft KÉSZPÉNZ 1 000 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00001 2016.12.07. 13:21 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:5E54E P Y07000017	Nyugta százalék felárral DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 1 000 A00 FELÁR F +15.00% 150 ÖSSZESEN: 1 150Ft KÉSZPÉNZ 1 150 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00002 2016.12.07. 13:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:316E2 P Y07000017	
Nyugta összeg felárral	Nyugta százalék engedménnyel	Nyugta összeg engedménnyel

DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 FELAR F +250 ÖSSZESEN: 1 250 Ft KÉSZPÉNZ 1 250 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00003 2016.12.07. 13:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: B0832 P Y07000017	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ENGEDMENY E -15.00% -150 ÖSSZESEN: 850 Ft KÉSZPÉNZ 850 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00004 2016.12.07. 13:23 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 48420 P Y07000017	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ENGEDMENY E -150 ÖSSZESEN: 850 Ft KÉSZPÉNZ 850 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00005 2016.12.07. 13:23 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 21BD3 P Y07000017
Nyugta szorzással	Nyugta kerekítéssel	Nyugta, fizetés utalvánnyal
DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 050 C00 3,000 * 350 Ft ÖSSZESEN: 1 050 Ft KÉSZPÉNZ 1 050 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00006 2016.12.07. 13:23 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 9B334 P Y07000017	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 537 C00 ÖSSZESEN: 537 Ft KÉSZPÉNZ 535 Ft KEREKÍTÉS -2 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00007 2016.12.07. 13:24 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 508D8 P Y07000017	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000 Ft ERZSÉBET UTALVÁNY 1 000 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00008 2016.12.07. 13:24 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 81B61 P Y07000017
Nyugta, fizetés bankkártyával	Nyugta, vegyes fizetéssel	Nyugta, fizetés valutával

DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft BANKKARTYA 1 000 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00009 2016.12.07. 13:24 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:CEAA3 P Y07000017	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft ERZSÉBET UTALVANY 500 Ft KESZPÉNZ 300 Ft BANKKARTYA 200 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00010 2016.12.07. 13:25 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AF694 P Y07000017	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft KESZPÉNZ 4,76 € 1 000 Ft ARFOLYAM: 210,000 Ft/€ KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00011 2016.12.07. 13:25 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B938D P Y07000017
Nyugta visszajáró számítással	Nyugta, utolsó tétel sztornózása	Nyugta, nem utolsó tétel sztornózása
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft KESZPÉNZ 2 000 Ft VISSZAJÁRÓ: 1 000 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00012 2016.12.07. 13:26 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:CE645 P Y07000017	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 100 A00 GYÚJTÓ 02 500 B00 GYÚJTÓ 03 1 000 C00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 03 -1 000 C00 S ÖSSZESEN: 600Ft KESZPÉNZ 600 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00013 2016.12.07. 13:26 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:96E85 P Y07000017	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 100 A00 GYÚJTÓ 02 500 B00 GYÚJTÓ 03 1 000 C00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 02 -500 B00 S ÖSSZESEN: 1 100Ft KESZPÉNZ 1 100 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0004/00014 2016.12.07. 13:27 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:56768 P Y07000017
Nyugta megszakítás	Sztornó bizonylat	

DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11
----- NYUGTA -----	----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----	----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----
GYUJTÓ 01 100 A00 GYUJTÓ 02 500 B00 GYUJTÓ 03 1 000 C00 NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS	EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA: 2016.12.07. NY/0004/00007	EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA: 2016.12.07. NY/0004/00007
VEVŐ ASZ: 12345678-2-41 NÉV: TESZT KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 1142 TELEPHELY: BUDAPEST KÖZTERÜLET NEVE: FUTRINKA KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HAZSZÁM: 2	VEVŐ ASZ: 12345678-2-41 NÉV: TESZT KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 1142 TELEPHELY: BUDAPEST KÖZTERÜLET NEVE: FUTRINKA KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HAZSZÁM: 2	VEVŐ ASZ: 12345678-2-41 NÉV: TESZT KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 1142 TELEPHELY: BUDAPEST KÖZTERÜLET NEVE: FUTRINKA KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HAZSZÁM: 2
ÖSSZESEN: 0 Ft	GYUJTÓ 03 -537 C00 S	GYUJTÓ 03 -537 C00 S
KÉSZPÉNZ 0 Ft	ÖSSZESEN: - 537 Ft	ÖSSZESEN: - 537 Ft
KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00015 2016.12.07. 13:27 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:A3232 P Y07000017	VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: KÉSZPÉNZ 535 Ft KEREKÍTÉS 2 Ft SZTORNÓ OKA: ÜGYFÉL ELÁLLASA 1. PÉLDANY KEZELŐ:KEZELŐ 01 BIZONYLATSZÁM: S/0004/00001 2016.12.07. 13:29 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9FAB3 P Y07000017	VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: KÉSZPÉNZ 535 Ft KEREKÍTÉS 2 Ft SZTORNÓ OKA: ÜGYFÉL ELÁLLASA 2. PÉLDANY KEZELŐ:KEZELŐ 01 BIZONYLATSZÁM: S/0004/00001 2016.12.07. 13:29 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9FAB3 P Y07000017
Visszárú bizonylat		Göngyölegjegy

DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY
JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS
WESSELENYI UTCA 55
10000001-1-11

----- VISSZARU BIZONYLAT -----

EREDETI BIZONYLAT KELTE,
TIPUSA, SZAMA:
2016.12.07. NY/0004/00016

VEVO
ASZ: 12345678-2-41
NEV: TESZT KFT.
IRANYITOSZAM: 1142
TELEPHELY: BUDAPEST
KOZTERULET NEVE: FUTRINKA
KOZTERULET JELLEGE: UTCA
HAZSZAM: 2.

GYUJTÓ 02 -1 000
B00 V

ÖSSZESEN: - 1 000Ft

VEVO RESZERE KIFIZETVE:
KESZPENZ 1 000 Ft

SZTORNO OKA:
HIBAS ARU

1. PELDANY
KEZELŐ:KEZELŐ 01
BIZONYLATSZAM: V/0004/00001
2016.12.07. 13:34
NAV ELLENORZO KOD:8C0E4
P Y07000017

DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY
JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS
WESSELENYI UTCA 55
10000001-1-11

----- VISSZARU BIZONYLAT -----

EREDETI BIZONYLAT KELTE,
TIPUSA, SZAMA:
2016.12.07. NY/0004/00016

VEVO
ASZ: 12345678-2-41
NEV: TESZT KFT.
IRANYITOSZAM: 1142
TELEPHELY: BUDAPEST
KOZTERULET NEVE: FUTRINKA
KOZTERULET JELLEGE: UTCA
HAZSZAM: 2.

GYUJTÓ 02 -1 000
B00 V

ÖSSZESEN: - 1 000Ft

VEVO RESZERE KIFIZETVE:
KESZPENZ 1 000 Ft

SZTORNO OKA:
HIBAS ARU

2. PELDANY
KEZELŐ:KEZELŐ 01
BIZONYLATSZAM: V/0004/00001
2016.12.07. 13:34
NAV ELLENORZO KOD:8C0E4
P Y07000017

DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY
JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS
WESSELENYI UTCA 55
10000001-1-11

----- VISSZARU BIZONYLAT -----

<<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>>

00001 BOROSÜVEG -250
C00 G
-5.000 * 50 Ft

ÖSSZESEN: - 250Ft

VEVO RESZERE KIFIZETVE:
KESZPENZ 250 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
BIZONYLATSZAM: V/0004/00002
2016.12.07. 13:36
NAV ELLENORZO KOD:CD26A
P Y07000017

Göngyöleg visszaváltás

DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY
JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS
WESSELENYI UTCA 55
10000001-1-11

----- NYUGTA -----

GYUJTÓ 03 5 000
C00
GÖNGYÖLEG VISSZA
BOROSÜVEG -150
C00 G
-3.000 * 50 Ft

ÖSSZESEN: 4 850Ft

KESZPENZ 4 850 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0004/00020
2016.12.07. 13:48
NAV ELLENORZO KOD:7306E
P Y07000017

6.4.3. Felkészülési mód

Napi nyitás	Pénz bevét	Pénz kivét
ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ----- NAPNYITÁS ----- Ft BEFIZETÉS 2 155 2019.02.04. 14:01 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: C7A92 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT Ft BEFIZETÉS 15 000 2019.02.04. 14:01 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 8213E NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT Ft KIFIZETÉS 10 000 2019.02.04. 14:02 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 72F16 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
Nyugta	Nyugta százalék felárral	Nyugta összeg felárral
ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft EURÓBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KÉSZPÉNZ 1 000 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000001 2019.02.04. 14:02 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 72F16 P Y07000008	ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 000 C00 FELÁR +10.00% 100 ÖSSZESEN: 1 100Ft EURÓBAN: 4,02 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KÉSZPÉNZ 1 100 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000002 2019.02.04. 14:03 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: ACD10 P Y07000008	ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 000 C00 FELÁR +100 ÖSSZESEN: 1 100Ft EURÓBAN: 4,02 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KÉSZPÉNZ 1 100 Ft KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000003 2019.02.04. 14:03 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 6FEFE P Y07000008

Nyugta százalék engedménnyel	Nyugta összeg engedménnyel	Nyugta szorzással
ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 4444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 000 C00 ENGEDMENY -10.00% -100 ÖSSZESEN: 900Ft EUROBAN: 3,29 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KESZFÉNZ 900 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000004 2019.02.04. 14:04 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:10SCA P Y07000008	ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 4444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 000 C00 ENGEDMENY -100 ÖSSZESEN: 900Ft EUROBAN: 3,29 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KESZFÉNZ 900 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000005 2019.02.04. 14:06 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:6C77 P Y07000008	ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 4444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 050 C00 3,000 * 350 Ft ÖSSZESEN: 1 050Ft EUROBAN: 3,83 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KESZFÉNZ 1 050 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000006 2019.02.04. 14:08 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:67C61 P Y07000008
Nyugta kerekítéssel	Nyugta, fizetés utalvánnyal	Nyugta, fizetés bankkártyával
ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 4444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 537 C00 ÖSSZESEN: 537Ft EUROBAN: 1,96 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KESZFÉNZ 535 Ft KEREKÍTÉS -2 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000007 2019.02.04. 14:09 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:04358 P Y07000008	HHH ADOZO KFT 9999 A1@'#\$%&*()A AAEEI100000000 TÉR 99 HHH TELEPHELYNEV 1010 A../\$\ {}<>;_+''A AAEEI100000000 UTCA 10/A 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 01 1 200 A00 GYŰJTŐ 02 1 111 B00 ÖSSZESEN: 2 311Ft EUROBAN: 8,44 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ ERZSÉBET UTALVÁNY 2 311 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000002 2016.12.20. 09:29 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:454F6 P Y07000018	ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 ÁRVIZTÚRÓ-TUKORI ÜRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETŐ ÚT 23 4444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYŰJTŐ 03 1 000 C00 ÖSSZESEN: 1 000Ft EUROBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ BANKKARTYA 1 000 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000009 2019.02.04. 14:27 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:4C151 P Y07000008

Nyugta, vegyes fizetéssel	Nyugta, fizetés forintban, visszajáró forintban	Nyugta, fizetés euróban, visszajáró forintban
HHH ADOZO KFT 9999 A10*\$#*&(*)A AAEEIIOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ TÉR 99 HHH TELEPHELYNEV 1010 A../\$\\ {}<>:;_+*"A AAEEIIOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ UTCA 10/A 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 2 000 C00 RESZÖSSZEG 2 000 ÖSSZESEN: 2 000 Ft EURÓBAN: 7,30 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KÉSZPÉNZ 3,00 € 822 Ft ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ BANKKARTYA 500 Ft ERZSEBET UTALVÁNY 300 Ft KÉSZPÉNZ 380 Ft KEREKÍTÉS 2 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0014/00011 2016.12.19. 19:25 NAV ELLENŐRZŐ Kód:01DD7 P Y07000018	HHH ADOZO KFT 9999 A10*\$#*&(*)A AAEEIIOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ TÉR 99 HHH TELEPHELYNEV 1010 A../\$\\ {}<>:;_+*"A AAEEIIOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ UTCA 10/A 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 1 116 A00 GYÚJTÓ 02 112 B00 RESZÖSSZEG 1 228 ÖSSZESEN: 1 228 Ft EURÓBAN: 4,48 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KÉSZPÉNZ 2 000 Ft VISSZAJÁRÓ: 770 Ft KEREKÍTÉS 2 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0016/00003 2016.12.20. 08:31 NAV ELLENŐRZŐ Kód:BD0F1 P Y07000018	HHH ADOZO KFT 9999 A10*\$#*&(*)A AAEEIIOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ TÉR 99 HHH TELEPHELYNEV 1010 A../\$\\ {}<>:;_+*"A AAEEIIOOÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ UTCA 10/A 10000001-1-11 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 2 407 C00 RESZÖSSZEG 2 407 ÖSSZESEN: 2 407 Ft EURÓBAN: 8,79 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ KÉSZPÉNZ 9,00 € 2 465 Ft ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€ VISSZAJÁRÓ: 60 Ft KEREKÍTÉS -2 Ft KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0014/00009 2016.12.19. 19:22 NAV ELLENŐRZŐ Kód:EDC9C P Y07000018
Nyugta, tétel sztorizóása	Nyugta megszakitás	
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 100,00 A00 SZTORNO GYÚJTÓ 01 -100,00 A00 S GYÚJTÓ 02 200,00 B00 GYÚJTÓ 03 300,00 C00 SZTORNO GYÚJTÓ 03 -300,00 C00 S GYÚJTÓ 03 100,00 C00 FELAR F +20,00% 20,00 FELAR SZTORNO FS -20,00% -20,00 SZTORNO GYÚJTÓ 03 -100,00 C00 S ÖSSZESEN: 200,00 € KÉSZPÉNZ 200,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0012/00004 2016.12.19. 19:37 NAV ELLENŐRZŐ Kód:969C4 P Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 100,00 A00 GYÚJTÓ 02 200,00 B00 GYÚJTÓ 03 300,00 C00 NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS ÖSSZESEN: 0,00 € KÉSZPÉNZ 0,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZAM: 0012/00005 2016.12.19. 19:37 NAV ELLENŐRZŐ Kód:667EF P Y07000019	

6.4.4. Euro mód

Euro üzemmód beállítása	Napi nyitás	Befizetés
ÁRIZTÜRŐ-TÜKÖRI ÜRŐGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPÜLTÉRRE VEZETŐ ÚT 23 ÁRIZTÜRŐ-TÜKÖRI ÜRŐGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FERIHEGYI REPÜLTÉRRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 --- EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA --- ZÁRÁSOK SZÁMA: 0016 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 201 245 841 2020.02.04. 14:44 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:4AE60 P Y07000008	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NAPNYITÁS BIZONYLAT ----- ADÓÜGYI NAP SORSZÁMA: 0012 ----- BEFIZETÉS € ----- KÉSZPÉNZ 100,00 2016.12.19. 19:29 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:BD945 P Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 --- PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT --- BEFIZETÉS ----- JOGCÍM € ----- 01 VÁLTÓPÉNZ BEVITEL KÉSZPÉNZ 100,00 PÉNZMOZGÁS SORSZÁM: M/0012/00001 2016.12.19. 19:29 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7755C P Y07000019
Kifizetés	Nyugta	Nyugta százalék felárral, engedménnyel
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 --- PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT --- KIFIZETÉS ----- JOGCÍM € ----- 31 FÖLÖZÉS KÉSZPÉNZ 50,00 PÉNZMOZGÁS SORSZÁM: M/0012/00002 2016.12.19. 19:30 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:64473 P Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 14,35 A00 ----- ÖSSZESEN: 14,35 € KÉSZPÉNZ 14,35 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/00004 2016.12.20. 09:36 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:4D1C6 P Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 10,00 A00 FELÁR F +10.00% 1,00 GYÚJTÓ 03 200,00 C00 ENGEDMÉNY E -20.00% -40,00 ----- ÖSSZESEN: 171,00 € KÉSZPÉNZ 171,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/00002 2016.12.19. 19:33 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:4D293 P Y07000019

Nyugta összeg felárral és engedménnyel	Nyugta százalék felárral és engedménnyel	Nyugta szorzással
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 10,00 A00 FELÁR F +2,00 GYÚJTÓ 03 20,00 C00 ENGEDMÉNY E -3,00 ÖSSZESEN: 29,00 € KÉSZPÉNZ 29,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/000008 2016.12.19. 19:40 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:87801 P Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 15,00 A00 FELÁR F +10,00% 1,50 GYÚJTÓ 03 20,00 C00 ENGEDMÉNY E -10,00% -2,00 ÖSSZESEN: 34,50 € KÉSZPÉNZ 34,50 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/000006 2016.12.19. 19:38 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:26A35 P Y07000019	ARVIZTÚRÓ-TUKORFŰRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FÉRIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORFŰRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FÉRIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 42,00 C00 3,000 * 14,00 € ÖSSZESEN: 42,00 € KÉSZPÉNZ 42,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0018/000006 2020.02.04. 15:12 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C6B2F P Y07000008
Nyugta, fizetés utalvánnyal	Nyugta, fizetés bankkártyával	Nyugta, vegyes fizetéssel
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 14,00 C00 ÖSSZESEN: 14,00 € ERZSÉBET UTALVÁNY 14,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/000010 2016.12.19. 19:42 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:BB607 P Y07000019	ARVIZTÚRÓ-TUKORFŰRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FÉRIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 ARVIZTÚRÓ-TUKORFŰRÖGEP KFT. 1111 SZENTKIRÁLYSZABADJA FÉRIHEGYI REPULÓTERRE VEZETŐ ÚT 23 44444444-4-44 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 03 14,00 C00 ÖSSZESEN: 14,00 € BANKKÁRTYA 14,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0018/000008 2020.02.04. 15:13 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:00E86 P Y07000008	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 13,15 A00 ÖSSZESEN: 13,15 € AJANDEK UTALVÁNY 5,00 € BANKKÁRTYA 3,00 € KÉSZPÉNZ 1 000 Ft 3,65 € ÁRFOLYAM: 0,365113 €/100 Ft KÉSZPÉNZ 1,50 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0016/000005 2016.12.20. 09:45 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C6CEE P Y07000019

Nyugta, fizetés forintban, visszajáró euróban	Nyugta, fizetés euróban, visszajáró euróban	Nyugta, tétel szternózása
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 14.00 A00 GYÚJTÓ 01 14.00 A00 RÉSÖSSZEG 28.00 ÖSSZESEN: 28.00 € KESZPENZ 8 000 Ft 29,21 € ARFOLYAM: 0,365113 €/100 Ft VISSZAJÁRÓ: 1,21 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/00012 2016.12.19. 19:45 NAV ELLENÖRZŐ KÖD:20000 A Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 14.40 A00 ÖSSZESEN: 14,40 € KESZPENZ 20,00 € VISSZAJÁRÓ: 5,60 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/00013 2016.12.19. 19:46 NAV ELLENÖRZŐ KÖD:FDB05 A Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 1.00 A00 GYÚJTÓ 02 2.00 B00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 02 -2.00 B00 S GYÚJTÓ 03 3.00 C00 GYÚJTÓ 04 4.00 D00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 04 -4.00 D00 S ÖSSZESEN: 4,00 € KESZPENZ 4,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/00014 2016.12.19. 19:47 NAV ELLENÖRZŐ KÖD:EA678 A Y07000019
Nyugta megszakítás	Szternó bizonylat	Visszáró bizonylat
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- NYUGTA ----- GYÚJTÓ 01 450.00 A00 GYÚJTÓ 03 12.00 C00 NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS ÖSSZESEN: 0,00 € KESZPENZ 0,00 € KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0012/00015 2016.12.19. 19:48 NAV ELLENÖRZŐ KÖD:7FEF5 A Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- SZTORNÓ BIZONYLAT ----- EREDETI BIZONYLAT KÉLTÉ, TÍPUSA, SZÁMA: 2016.12.19. NY/0012/00012 VEVŐ ASZ: 12345678-9-99 NEV: ALMA KFT IRANYÍTÓSZÁM: 1235 TELEFONY: BP KÖZTERÜLET NEVE: SOR KÖZTERÜLET JELLEGE: U HAZSZÁM: 12 GYÚJTÓ 01 -14.00 A00 S GYÚJTÓ 01 -14.00 A00 S ÖSSZESEN: - 28,00 € VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: KESZPENZ 28,00 € SZTORNÓ OKA: EGYEB 1. PÉLDANY KEZELŐ:KEZELŐ 01 BIZONYLATSZÁM: S/0012/00001 2016.12.19. 19:51 NAV ELLENÖRZŐ KÖD:9FD71 A Y07000019	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22 ----- VISSZÁRÓ BIZONYLAT ----- EREDETI BIZONYLAT KÉLTÉ, TÍPUSA, SZÁMA: 2016.12.19. NY/0012/00013 VEVŐ ASZ: 12345678-9-00 GYÚJTÓ 01 -14,40 A00 V ÖSSZESEN: - 14,40 € VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: KESZPENZ 14,40 € SZTORNÓ OKA: HIBÁS ÁRU 1. PÉLDANY KEZELŐ:KEZELŐ 01 BIZONYLATSZÁM: V/0012/00001 2016.12.19. 19:52 NAV ELLENÖRZŐ KÖD:2146F A Y07000019

Göngyölegjegy	
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 20000002-2-22	
----- VISSZARU BIZONYLAT -----	
<<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>>	
GYÚJTÓ 01 A00	-12,00 G

ÖSSZESEN:	- 12,00 €
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	
KÉSZPÉNZ	12,00 €
KEZELŐ: KEZELŐ 01	
BIZONYLATSZÁM:	V/0012/00002
2016.12.19.	19:53
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 6C15F	
P Y07000019	

7. Jelentés / zárás üzemmódok

A pénztárgép jelentései az összes eladásról, pénzmozgásról tartalmaznak információkat. A kiválasztott jelentés típusától függően kiolvasásra és nyomtatásra kerülnek az adatok (jelentés X üzemmód), vagy kiolvasásra és nyomtatásra kerülnek az adatok és a kinyomtatás után törlődnek az adatok (zárások Z üzemmód).

7.1. Üzemmód választás

12:49 16-10-18 KED		
Eladás	Jelentés X	Jelentés Z
Program	Szerviz	

A jelentések (Jelentés X)-zárások (Jelentés Z) a pénztárgép üzemmód főképernyőjén választható ki az érintőkijelző segítségével.

Válassza ki a használni kívánt üzemmódot majd a megfelelő jelszó beírása után történik meg az adott üzemmódba való belépés.

7.1.1. X üzemmód

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
 Üzem mód főképernyő megjelenítése	12:49 16-10-18 KED Eladás Jelentés X Jelentés Z Program Szerviz
Jelentés X X üzemmód kiválasztása	123 12:49 16-10-18 KED Jelentés X: ----- ENTER
Jelszó megadás alapértelmezett: 22222	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED Jelentés X X – JELENTÉS CIKK JELENTÉS GYŰJTŐ JELENTÉS PÉNZTÁR JELENTÉS ÁFA JELENTÉS KEZELŐ JELENTÉS IDŐSZAKOS

Az X üzemmódban elvégzett jelentések tájékoztató adatok, elvégzésükkor a napi forgalmak nem törlődnek. Segítség kinyomtatásához, nyomja meg a [X/SEGÍT] gombot.

Hat különböző jelentés végezhető el, a megfelelő érintő képernyő számbillentyűt nyomja meg az alábbiak szerint:

- **X - JELENTÉS** X napi jelentés
- **CIKK JELENTÉS** Napi árucikkjelentés
- **PÉNZTÁR JELENTÉS** Pénztárjelentés
- **GYŰJTŐ JELENTÉS** Napi gyűjtő jelentés
- **ÁFA JELENTÉS** Napi ÁFA jelentés
- **KEZELŐ JELENTÉS** Napi kezelő jelentés
- **IDŐSZAKOS** Időszakos jelentés (zárások kinyomtatása)

Jelentés elkészítése után visszalépés eladás üzemmódba:   [FIZET]

7.1.2. Z üzemmód

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
 Üzem mód főképernyő megjelenítése	12:49 16-10-18 KED Eladás Jelentés X Jelentés Z Program Szerviz
Jelentés Z Z üzemmód kiválasztása	123 12:49 16-10-18 KED Jelentés Z: ----- ENTER
Jelszó megadás alapértelmezett: 1111	12:49 16-10-18 KED FORG. JELENTÉS CIKK JELENTÉS KEZELŐ JELENTÉS

A Z üzemmódban elvégzett zárások nullázzák a napi forgalmakat.

A napi forgalmi jelentéshez 3 különböző zárás automatikus kinyomtatása fűzhető hozzá (Pénztárzárás, Napi ÁFA zárás, Napi gyűjtő zárás) Az automatikus jelentés nyomtatás hozzáfűzést a programozás menüben lehet elvégezni. Ilyenkor a napi forgalmi jelentés kinyomtatása előtt nyomtatódik a beállított jelentés (Pénztárzárás, Napi ÁFA zárás, Napi gyűjtő zárás)

- **FORG. JELENTÉS** Napi forgalmi jelentés (NAPI ZÁRÁS)
Pénztárjelentés (zárás)
Napi ÁFA zárás
Napi gyűjtő zárás
- **CIKK JELENTÉS** Napi árucikkzárás
- **KEZELŐ JELENTÉS** Napi kezelő zárás

7.2. Napi forgalmi jelentés (NAPI ZÁRÁS)

Napi adóügyi jelentés-zárás bizonylata, melyet könyvelni kell!

7.3. Pénztárjelentés, (ZÁRÁS)

Megadja a kassa forgalmi adatait és tartalmát az adott napra.

Csak akkor nyomtatódik, ha ezt a funkciót beállítják! Kérje szervize segítségét! A kinyomtatás után az adatok törlődnek!

7.4. ÁFA jelentés, (ZÁRÁS)

Megadja az ÁFA gyűjtőnkénti forgalmat az adott napra.

Csak akkor nyomtatódik, ha ezt a funkciót beállítják! Kérje szervize segítségét! A kinyomtatás után az adatok törlődnek!

7.5. Gyűjtő jelentés, (ZÁRÁS)

Megadja a gyűjtőnkénti eladást mennyiségben (pl. 6,000 db) és értékben (985 Ft, „A00” ÁFA gyűjtőbe) és a napi aktuális forgalmat. Csak akkor nyomtatódik, ha ezt a funkciót beállítják! Kérje szervize segítségét! A kinyomtatás után az adatok törlődnek!

7.6. Cikkjelentés, (ZÁRÁS)

Megadja a cikkenkénti eladást mennyiségben és értékben az adott időszakra.

Z üzemmódban a végrehajtása után a pénztárgép rákérdez, hogy törölje-e a forgalmi adatokat.

7.7. Kezelő jelentés, (ZÁRÁS)

Megadja a kezelőnkénti eladást értékben az adott időszakra.

Z üzemmódban a végrehajtása után a pénztárgép rákérdez, hogy törölje-e a forgalmi adatokat.

7.8. Bizonylat összesítő

Megadott zárásszám alapján kinyomtatja a megadott adóügyi nap összes nyugta-, sztornó-, visszáru bizonylat sorszámát, NAV ellenőrző kódját és összegét.

Menüpont kiválasztása után adja meg a zárás sorszámát és nyomja meg a [FIZET] gombot.

7.9. X jelentés, napi forgalmi jelenté-zárás mintabizonylatai

7.9.1. Forint mód

X jelentés	Napi zárás – Napi forgalmi jelentés	Magyarázat X és Z jelentéshez
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- X JELENTÉS --- JELENTÉSSZÁMA: 0015 A 04,76% FT 10 B 15,25% 60 C 21,26% 63 D AJT 0 E AM 0 NAPI FORGALOM: 133 FELAR ÖSSZ: 0 SZTORNO ÖSSZ: 40 ENGEDMENY ÖSSZ: 0 VISSZARU ÖSSZ: 10 NYUGTAK SZÁMA: 5 EGYSZERŐSÍTETT SZAMLAK SZÁMA: 0 NYUGTAK, E. SZAMLAK ÖSSZ: 5 PÉNZMOZGÁS BIZONYLATOK SZÁMA: 0 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK ÖSSZ: 60 A 04,76% 10 B 15,25% 20 C 21,26% 30 D AJT 0 E AM 0 VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 1 VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZ: 20 A 04,76% 0 B 15,25% 20 C 21,26% 0 D AJT 0 E AM 0 GÖNGY. VISSZAVÁLTÁS ÖSSZ: 0 A 04,76% 0 B 15,25% 20 C 21,26% 0 D AJT 0 E AM 0 GÖNGY. FORGALOM (GT): 154 944 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 2017.02.08. 14:30 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:3515D NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 10000001-1-11 --- NAPI FORGALMI JELENTÉS --- ZÁRÁS SORSZÁMA: 0015 A 04,76% FT 10 B 15,25% 60 C 21,26% 63 D AJT 0 E AM 0 NAPI FORGALOM: 133 FELAR ÖSSZESEN: 0 SZTORNO ÖSSZESEN: 40 ENGEDMENY ÖSSZESEN: 0 VISSZARU ÖSSZESEN: 10 NYUGTAK SZÁMA: 5 EGYSZERŐSÍTETT SZAMLAK SZÁMA: 0 NYUGTAK, E. SZAMLAK ÖSSZESEN: 5 PÉNZMOZGÁS BIZONYLATOK SZÁMA: 0 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 60 A 04,76% 10 B 15,25% 20 C 21,26% 30 D AJT 0 E AM 0 VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 1 VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 20 A 04,76% 0 B 15,25% 20 C 21,26% 0 D AJT 0 E AM 0 GÖNGY. VISSZAVÁLTÁS ÖSSZESEN: 0 A 04,76% 0 B 15,25% 20 C 21,26% 0 D AJT 0 E AM 0 GÖNGY. FORGALOM (GT): 154 944 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 2017.02.08. 14:30 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:0E137 P Y07000018	Áfa részletező oszlopok jelentése: 1. Áfa jele 2. Áfa címke az áfa tartalom mértékével 3. Áfa csoport bruttó forgalom Nyugtán belüli: Felárak összege Sztornók összege Engedmények összege Göngyölegvisszaváltás és sztornójának összege („G”, „GS”) Sztornó bizonylatok összesítése Áfa csoportonként Oszlopok jelentése egyezik az „Áfa részletező”-vel Visszárú összesítés Áfa csoportonként Oszlopok jelentése egyezik az „Áfa részletező”-vel „GÖNGYÖLEGJEGY” visszárú bizonylat összesítés Áfa csoportonként Oszlopok jelentése egyezik az „Áfa részletező”-vel Gönyölitett forgalom

7.9.2. Felkészülési mód

X jelentés	Napi zárás – Napi forgalmi jelentés
Egyezik a Forint mód bizonylattal	Egyezik a Forint mód bizonylattal

7.9.3. Euro mód

X jelentés	Napi zárás – Napi forgalmi jelentés
MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- X JELENTÉS --- JELENTÉSSZÁMA: 0004 € A 04,76% 285,04 B 15,25% 16,00 C 21,26% 48,00 D AJT 64,00 E AM 0,00 ----- NAPI FORGALOM: 413,04 FELAR ÖSSZ: 44,84 SZTORNO ÖSSZ: 128,00 ENGEDMENY ÖSSZ: 23,80 VISSZARU ÖSSZ: 0,00 NYUGTAK SZÁMA: 5 EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA: 0 NYUGTAK, E. SZÁMLAK ÖSSZ: 5 PÉNZMOZGÁS BIZONYLATOK SZÁMA: 0 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0 SZTORNO BIZONYLATOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK ÖSSZ: 128,00 A 04,76% 128,00 B 15,25% 0,00 C 21,26% 0,00 D AJT 0,00 E AM 0,00 VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 1 VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZ: 16,00 A 04,76% 0,00 B 15,25% 0,00 C 21,26% 16,00 D AJT 0,00 E AM 0,00 GÖNGY. VISSZAVÁLTÁS ÖSSZ: 128,00 A 04,76% 0,00 B 15,25% 0,00 C 21,26% 0,00 D AJT 0,00 E AM 0,00 GÖNGY. FORGALOM (GT): 4 445,04 RAM TÖRLESEK SZÁMA: 0 2017.02.08. 14:07 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:F22FB NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142 BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT 10000001-1-11 --- NAPI FORGALMI JELENTÉS --- ZÁRÁS SORSZÁMA: 0015 FT A 04,76% 10 B 15,25% 60 C 21,26% 63 D AJT 0 E AM 0 ----- NAPI FORGALOM: 133 FELAR ÖSSZESEN: 0 SZTORNO ÖSSZESEN: 40 ENGEDMENY ÖSSZESEN: 0 VISSZARU ÖSSZESEN: 10 NYUGTAK SZÁMA: 5 EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA: 0 NYUGTAK, E. SZÁMLAK ÖSSZESEN: 5 PÉNZMOZGÁS BIZONYLATOK SZÁMA: 0 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK SZÁMA: 1 SZTORNO BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 60 A 04,76% 10 B 15,25% 20 C 21,26% 30 D AJT 0 E AM 0 VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 1 VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 20 A 04,76% 0 B 15,25% 20 C 21,26% 0 D AJT 0 E AM 0 GÖNGY. VISSZAVÁLTÁS ÖSSZESÍTÉS: 0 A 04,76% 0 B 15,25% 20 C 21,26% 0 D AJT 0 E AM 0 GÖNGY. FORGALOM (GT): 154 944 RAM TÖRLESEK SZÁMA: 0 2017.02.08. 14:30 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:8E137 Y07000018

7.10. Egyéb jelentések zárások mintabizonylatai

7.10.1. Forint mód

Gyűjtő jelentés	Gyűjtő zárás	ÁFA jelentés
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS FT CIKKEK: FORGALOM 3 200 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 6 850 ELADOTT MENNYISÉG 5.000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 1 500 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 26 537 ELADOTT MENNYISÉG 17.000 C00 BOROSÜVEG 120 FORGALOM ELADOTT MENNYISÉG 3.000 C00 ÖSSZ: 38 207 2016.12.07. 13:51 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:568C9 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS FT GYŰJTŐ 01 FORGALOM 5 000 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 3 456 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 785 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 C00 GYŰJTŐ 04 FORGALOM 1 265 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 D00 ÖSSZ: 10 506 GYŰJTŐ. = 0 7 2016.12.07. 15:47 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:83EB2 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁFA JELENTÉS FT A - 5.00% 6 850 ALAP 6 524 ÁFA 326 B - 18.00% 4 700 ALAP 3 983 ÁFA 717 C - 27.00% 26 657 ALAP 20 990 ÁFA 5 667 D - 0.00% 0 E - 0.00% 0 2016.12.07. 13:53 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2B2DF NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
ÁFA zárás	Kezelő jelentés	Kezelő zárás
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁFA ZÁRÁS FT A - 5.00% 5 000 ALAP 4 762 ÁFA 238 B - 18.00% 3 456 ALAP 2 929 ÁFA 527 C - 27.00% 785 ALAP 618 ÁFA 167 D - 0.00% 1 265 E - 0.00% 0 2016.12.07. 15:46 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:908C0 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	HHH ADOZO KFT 9999 A1@'\$\$~&*()A AAEÉIIOÓÓÓÓÓÓÓ TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A../\$\\ {}<>;_+~"A AAEÉIIOÓÓÓÓÓÓÓ UTCA 10/A 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI KEZELŐ JELENTÉS TÓL: 2016.12.22. IG: 2016.12.22. PÉNZTARBAN ÖSSZESEN: Ft 2 690 BANKKARTYA 1 000 ERZSÉBET UTALVÁNY 500 AJÁNDÉK UTALVÁNY 0 SZÉCHENYI KARTYA 0 EUR 0.00 0 * * * * * 2016.12.22. 10:03 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:F17AD NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	HHH ADOZO KFT 9999 A1@'\$\$~&*()A AAEÉIIOÓÓÓÓÓÓÓ TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A../\$\\ {}<>;_+~"A AAEÉIIOÓÓÓÓÓÓÓ UTCA 10/A 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI KEZELŐ ZÁRÁS TÓL: 2016.12.22. IG: 2016.12.22. PÉNZTARBAN ÖSSZESEN: Ft 2 690 BANKKARTYA 1 000 ERZSÉBET UTALVÁNY 500 AJÁNDÉK UTALVÁNY 0 SZÉCHENYI KARTYA 0 EUR 0.00 0 * * * * * KEZELŐK = 0 5 2016.12.22. 10:03 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:50065 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Árucikk jelentés	Árucikk zárás	Pénztárjelentés, zárás
DDO ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00002 CIKK00002 FORGALOM*B 500 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 ~~~~~ 00003 CIKK00003 FORGALOM*B 700 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 ~~~~~ 00005 CIKK00005 FORGALOM*B 2 000 ELADOTT MENNYISÉG 5.000 ~~~~~ 2016.12.07. 13:51 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:1E0A7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT DDO ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK JELENTÉS TÖL: 2016.12.06. IG: 2016.12.07. ÖSSZ: 3 200 2016.12.07. 13:51 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:5C104 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDO ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00002 CIKK00002 FORGALOM*B 500 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 ~~~~~ 00003 CIKK00003 FORGALOM*B 700 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 ~~~~~ 00005 CIKK00005 FORGALOM*B 2 000 ELADOTT MENNYISÉG 5.000 ~~~~~ 2016.12.07. 13:55 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:0033F NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT DDO ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK ZÁRÁS TÖL: 2016.12.06. IG: 2016.12.07. ÖSSZ: 3 200 CIKKEK = 0 1 2016.12.07. 13:55 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:5F4A1 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDO ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁRJELENTÉS FT NAPI FORGALOM: 38 207 EGYEB BEVÉTEL: 35 500 ----- BEVÉTELEK ÖSSZ: 73 707 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 537 VISSZARÚ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 1 000 GÖNGYÖLEG JEGY VISSZAVALTAS: 1 020 EGYEB KIADÁS: 15 000 ----- KIADÁSOK ÖSSZ: 17 557 KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 56 150 KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0 ----- KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 56 150 AKTUALIS FIÓKTARTALOM KÉSZPÉNZ 51 950 BANKKARTYA 1 200 ERZSEBET UTALVANY 1 500 EUR 7.14 1 500 ----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 56 150 2016.12.07. 13:53 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:D9C60 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Időszakos jelentés (Bizonylatösszesítő)
DDO ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT Bizonylatösszesítő, adóügyi nap száma: 0002 FT 10 NYUGTA VEGÖSSZEGE: KIALLÍTÁS DATUMA: 2016.12.07. 12:58 BIZONYLAT SZÁMA: NY/0002/00001 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 800DE ----- NYUGTA VEGÖSSZEGE: 10 KIALLÍTÁS DATUMA: 2016.12.07. 12:58 BIZONYLAT SZÁMA: NY/0002/00002 NAV ELLENŐRZŐ KÖD: 0936A ----- NYUGTAK: 2 2016.12.07. 13:53 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:E24C7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

7.10.2. Felkészülési időszak EURO átállásra

Gyűjtő jelentés	Gyűjtő zárás	ÁFA jelentés
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS FT CIKKEK: FORGALOM*C 6 398 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 4 579 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 3 600 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 6 598 ELADOTT MENNYISÉG 3.000 C00 ÖSSZ: 21 175 2016.12.21. 09:58 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2168A NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS FT CIKKEK: FORGALOM*C 6 398 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 4 579 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 3 600 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 6 598 ELADOTT MENNYISÉG 3.000 C00 ÖSSZ: 21 175 GYŰJTŐ. = 0 5 2016.12.21. 10:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:F7C28 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁFA JELENTÉS FT A - 5.00% 4 579 ALAP 4 361 ÁFA 218 B - 18.00% 3 600 ALAP 3 051 ÁFA 549 C - 27.00% 12 996 ALAP 10 233 ÁFA 2 763 D - 0.00% 0 E - 0.00% 0 2016.12.21. 09:58 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B9AD3 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
ÁFA zárás	Kezelő jelentés	Kezelő zárás
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁFA ZÁRÁS FT A - 5.00% 4 579 ALAP 4 361 ÁFA 218 B - 18.00% 3 600 ALAP 3 051 ÁFA 549 C - 27.00% 12 996 ALAP 10 233 ÁFA 2 763 D - 0.00% 0 E - 0.00% 0 2016.12.21. 10:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:A8D21 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI KEZELŐ JELENTÉS TÓL: 2016.12.21. IG: 2016.12.21. PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: Ft 24 810 BANKKARTYA 0 ERZSEBET UTALVÁNY 0 AJANDEK UTALVÁNY 0 SZÉCHENYI KARTYA 0 EUR 5.00 1 369 * * * * * 2016.12.21. 09:58 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FBB4A NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI KEZELŐ ZÁRÁS TÓL: 2016.12.21. IG: 2016.12.21. PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: Ft 24 810 BANKKARTYA 0 ERZSEBET UTALVÁNY 0 AJANDEK UTALVÁNY 0 SZÉCHENYI KARTYA 0 EUR 5.00 1 369 * * * * * KEZELŐK = 0 6 2016.12.21. 10:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:443FC NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Árucikk jelentés	Árucikk zárás	Pénztárjelentés, zárás
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CIKK00001 FORGALOM*C 2 240 ELADOTT MENNYISÉG 4.000 ~~~~~ 00002 CIKK00002 FORGALOM*C 3 160 ELADOTT MENNYISÉG 4.000 ~~~~~ 00004 CIKK00004 FORGALOM*C 998 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 ~~~~~ 2016.12.21. 09:59 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:0773C NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK JELENTÉS TÖL: 2016.12.19. IG: 2016.12.21. ÖSSZ: 6 398 2016.12.21. 09:59 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:2F787 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CIKK00001 FORGALOM*C 2 240 ELADOTT MENNYISÉG 4.000 ~~~~~ 00002 CIKK00002 FORGALOM*C 3 160 ELADOTT MENNYISÉG 4.000 ~~~~~ 00004 CIKK00004 FORGALOM*C 998 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 ~~~~~ 2016.12.21. 10:00 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:0A4E6 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK ZÁRÁS TÖL: 2016.12.19. IG: 2016.12.21. ÖSSZ: 6 398 CIKKEK = 0 1 2016.12.21. 10:00 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:310B5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁRJELENTÉS FT NAPI FORGALOM: 21 175 EGYÉB BEVÉTEL: 5 000 ----- BEVÉTELEK ÖSSZ: 26 175 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0 VISSZARÚ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0 GÖNGYÖLEG JEGY VISSZAVÁLTÁS: 0 EGYÉB KIADÁS: 0 ----- KIADÁSOK ÖSSZ: 0 KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 26 175 KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 4 ----- KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 26 179 AKTUALIS FIÓKTARTALOM KÉSZPÉNZ 24 810 EUR 5.00 1 369 ----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 26 179 2016.12.21. 09:59 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:3BA1E NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Időszakos jelentés (Bizonylatösszesítő)

ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT
3/11
ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST
SZEPPÖLGYI UT 1/1
10000001-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Bizonylatösszesítő,
adóügyi nap száma: 0005

FT
NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 2 406
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:43
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00001
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: B26E1

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 2 406
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:44
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00002
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 08C3D

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 2 406
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:48
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00003
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 0E4BF

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 5 000
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:48
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00004
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 7F7DB

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 3 000
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:48
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00005
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 35965

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 4 789
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:48
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00006
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 3A3B8

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 5 369
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:49
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00007
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 198CF

NYUGTA VÉGÖSSZEGE: 500
KIALLÍTÁS DATUMA:
2016.12.21. 09:49
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0005/00008
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 77DA9

NYUGTA 8

2016.12.21. 10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: D800E
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

7.10.3. Euro mód

Gyűjtő jelentés	Gyűjtő zárás	ÁFA jelentés
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS € CIKKEK: FORGALOM**A 8.25 FORGALOM**B 12.00 FORGALOM**C 20.00 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 17.30 ELADOTT MENNYISÉG 4.000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 11.00 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 52.50 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 C00 ÖSSZ: 121.05 2016.12.21. 10:52 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:38E65 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS € CIKKEK: FORGALOM**A 8.25 FORGALOM**B 12.00 FORGALOM**C 20.00 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 17.30 ELADOTT MENNYISÉG 4.000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 11.00 ELADOTT MENNYISÉG 1.000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 52.50 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 C00 ÖSSZ: 121.05 GYŰJTŐ. = 0 7 2016.12.21. 10:55 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:1A0E7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁFA JELENTÉS € A - 5.00% 25.55 ALAP 24.33 ÁFA 1.22 B - 18.00% 23.00 ALAP 19.49 ÁFA 3.51 C - 27.00% 72.50 ALAP 57.09 ÁFA 15.41 D - 0.00% 0.00 E - 0.00% 0.00 2016.12.21. 10:53 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:FD08C NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
ÁFA zárás	Kezelő jelentés	Kezelő zárás
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁFA ZÁRÁS € A - 5.00% 25.55 ALAP 24.33 ÁFA 1.22 B - 18.00% 23.00 ALAP 19.49 ÁFA 3.51 C - 27.00% 72.50 ALAP 57.09 ÁFA 15.41 D - 0.00% 0.00 E - 0.00% 0.00 2016.12.21. 10:55 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:5EDB6 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI KEZELŐ JELENTÉS TÓL: 2016.12.21. IG: 2016.12.21. PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: EUR 163.75 BANKKARTYA 0.00 ERZSEBET UTALVÁNY 0.00 AJÁNDÉK UTALVÁNY 0.00 SZÉCHENYI KARTYA 0.00 HUF 730 * * * * * 2016.12.21. 10:54 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:01C38 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI KEZELŐ ZÁRÁS TÓL: 2016.12.21. IG: 2016.12.21. PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: EUR 163.75 BANKKARTYA 0.00 ERZSEBET UTALVÁNY 0.00 AJÁNDÉK UTALVÁNY 0.00 SZÉCHENYI KARTYA 0.00 HUF 730 * * * * * KEZELŐK = 0 10 2016.12.21. 10:55 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:E794E NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Árucikk jelentés	Árucikk zárás	Pénztárjelentés, zárás
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CIKK00001 FORGALOM*C 15.00 ELADOTT MENNYISÉG 5.000 ~~~~~ 00002 CIKK00002 FORGALOM*C 5.00 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 ~~~~~ 00003 CIKK00003 FORGALOM*B 12.00 ELADOTT MENNYISÉG 3.000 ~~~~~ 00004 CIKK00004 FORGALOM*A 8.25 ELADOTT MENNYISÉG 3.000 ~~~~~ 2016.12.21. 10:52 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:3D2A8 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK JELENTÉS TÓL: 2016.12.21. IG: 2016.12.21. ÖSSZ: 40.25 2016.12.21. 10:52 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:714D5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CIKK00001 FORGALOM*C 15.00 ELADOTT MENNYISÉG 5.000 ~~~~~ 00002 CIKK00002 FORGALOM*C 5.00 ELADOTT MENNYISÉG 2.000 ~~~~~ 00003 CIKK00003 FORGALOM*B 12.00 ELADOTT MENNYISÉG 3.000 ~~~~~ 00004 CIKK00004 FORGALOM*A 8.25 ELADOTT MENNYISÉG 3.000 ~~~~~ 2016.12.21. 10:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FFFF6 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK ZÁRÁS TÓL: 2016.12.21. IG: 2016.12.21. ÖSSZ: 40.25 CIKKEK = 0 2 2016.12.21. 10:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AC783 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁRJELENTÉS € NAPI FORGALOM: 121.05 EGYÉB BEVÉTEL: 50.00 ----- BEVÉTELEK ÖSSZ: 171.05 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN0.00 VISSZARÚ BIZONYLATOK ÖSSZESEN0.00 GÖNGYÖLEG JEGY VISSZAVÁLTÁS:0.00 EGYÉB KIADÁS: 0.00 ----- KIADÁSOK ÖSSZ: 0.00 KEREKITÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 171.05 KEREKITÉSEK ÖSSZEGE: 0.00 ----- KEREKITETT FIÓKTARTALOM: 171.05 AKTUALIS FIÓKTARTALOM KESZPÉNZ 163.75 HUF 2 000 7.30 ----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 171.05 2016.12.21. 10:54 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:725D3 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

**Időszakos jelentés
(Bizonylatösszesítő)**

ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT
3/11
ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST
SZÉPVÖLGYI UT 1/1
10000001-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Bizonylatösszesítő,
adóügyi nap száma: 0009

NYUGTA VEGÖSSZEGE: €
1.60
KIALLITAS DATUMA:
2016.12.21. 10:49
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0009/00001
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 26D90

NYUGTA VEGÖSSZEGE: 1.60
KIALLITAS DATUMA:
2016.12.21. 10:50
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0009/00002
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 063BE

NYUGTA VEGÖSSZEGE: 1.60
KIALLITAS DATUMA:
2016.12.21. 10:50
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0009/00003
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: A19CC

NYUGTA VEGÖSSZEGE: 40.25
KIALLITAS DATUMA:
2016.12.21. 10:51
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0009/00004
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 3B4CF

NYUGTA VEGÖSSZEGE: 51.00
KIALLITAS DATUMA:
2016.12.21. 10:51
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0009/00005
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1DBD1

NYUGTA VEGÖSSZEGE: 25.00
KIALLITAS DATUMA:
2016.12.21. 10:51
BIZONYLAT SZÁMA: NY/0009/00006
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: DB5A2

NYUGTA 6

2016.12.21. 10:57
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 031CB
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

8. "PROGRAM:-----", felhasználói programozási üzemmód

8.1. A programozás definíciója, alapelvek

A programozás a pénztárgép paramétereinek beállítása az érvényes jogszabályok és felhasználói követelményeknek megfelelően.

A programozás a „PROGRAM” üzemmódban hajtható végre

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn
 Üzemmód főképernyő megjelenítése	12:49 16-10-18 KED Eladás Jelentés X Jelentés Z Program Szerviz
Program <i>P üzemmód kiválasztása</i>	123 12:49 16-10-18 KED Program: ----- ENTER
[3] [3] [3] [3] [3] <i>Jelszó megadása</i> Belépve programozói üzemmódba	KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED Program ÁRFOLYAM GYŰJT CIKKEK KEZELŐK TÉTELSOR KORLÁT BIZONYLAT KORLÁT >>

A pénztárgép programozói üzemmódban van és várja a programozni kívánt almenü kiválasztását.

8.1.1. Programozási almenük

A pénztárgép tizenkettő alap almenüvel programozható, a megfelelő billentyű lenyomásával:



- **ÁRFOLYAM** Árfolyam programozása (valuta), fizetési módok programozása
- **GYŰJT** [GYŰJT] nyomógomb programozása
- **CIKKEK** Árucikkek programozása
- **KEZELŐK** Kezelők programozása
- **TÉTELSOR KORLÁT** Tételsor korlát programozása
- **BIZONYLAT KORLÁT** Bizonylat korlát programozása
- **PC/ECR HELPER** AEE kiolvasás üzemmód beállítása: -- Line--. A vevő ADMIN jelszavával
(A jelszót vevő köteles beállítani! (lásd. jelszó beállítás))
- **PERIFÉRIÁK** Tesztek, hozzáférési jelszavak programozása
- **MÉRTÉKEGYSÉG** Mértékegységek programozása
- **BÉRLETI** Bérleti határidők programozása
- **TESZTEK** Tesztek, hozzáférési jelszavak programozása
- **DÁTUM** Időprogramozás: A dátumprogramozás nem megengedett. Hibás értéknél, nyomjon [JAVÍT] vagy [Esc] gombot.

8.1.2. Funkcionális billentyűk

Az összes programozói almenüben az  billentyű megszakítja az aktuális műveltet és visszalép a pénztárgép előző menüjébe.

Az almenükben a  , billentyűkkel lehet váltani a beállítási módok között.


A további funkcionális billentyűk minden almenüben másképp vannak meghatározva. Általános szabály, hogy digitális érték megadása után a funkcionális billentyű újbóli megnyomásával kerül beállításra az adott paraméter értéke. A funkcionális billentyű érték nélküli megnyomásával kijelzésre kerül az aktuális érték.

Funkció	Billentyű
Betűk: A Á B C D E É F ..	  billentyűkkel
Kurzor balra mozgatása egy pozícióval ←	
Kurzor jobbra mozgatása egy pozícióval →	
Karakter beszúrása: Insert	
Karakter törlése: JAVÍT	
Sor törlése Delete	
Sor elejére ugrás: Home	
Sor végére ugrás: End	
Adat mentés: Enter vagy FIZET	

8.1.3. Digitális értékek programozása az almenükben

Digitális értékek megadása a [0]-[9]-es számbillentyűkkel, a [.] billentyűvel és a funkcionális billentyűkkel lehetséges.

8.1.4. Karakterprogramozás (megnevezések) az almenükben

A megnevezések programozása külön almenüben található. A belépéshez nyomja meg a  gombot vagy a külön kijelölt billentyűt. A karakterek megadási módja SMS billentyűzet.

8.1.5. Karakter programozás SMS billentyűzet alapján

A karakterek megadása úgy működik, mint a mobiltelefonoknál. Minden számbillentyű több betűt tartalmaz, az adott billentyű többszöri lenyomásával lehet közöttük váltani.

Funkcionális billentyűk

	Váltás nagybetűk, számok között Ikonok: , ABC, , 123
	. , ? ! ' " # \$ % & @ + - () : / [] _

Billentyűzet kiosztás

Billentyű	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0
Betű,szám	A	D	G	J	N	Ö	S	Ü	X	
	Á	E	H	K	O	P	T	Ű	Y	
	B	É	I	L	Ó	Q	U	V	Z	
	C	F	Í	M	Ö	R	Ú	W		
	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0

8.2. ÁRFOLYAM almenü (fizetési módok és átváltási arány programozás)

A pénztárgép négy különböző fizetési móddal képes működni az alábbiak szerint:

- **Készpénz** (nem állítható)
- További két fizetési mód: **bankkártya**, **utalványok** használata beállítható
- **Valuta** menüben, a programozott váltási aránnyal állítható felkészülési időszak előtti időre. Felkészülési időszak és EURO áttérés árfolyam értékét csak NAV utasítás állíthatja.
- Programozások előtt zárások elvégzése szükséges.

12:49 16-10-18 KED	
FIZETÉSI EUR	
NÉV	
VALUTA	TILTOTT
<<	>>

Funkció billentyű/érintőképernyő ikonok

Billentyű	Funkció / érték	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
>>	Váltás a fizetési módok között a magasabb számú felé	Fizetési módok felé, azután valutához léptet
<<	Váltás a fizetési módok között az alacsonyabb számú felé	0-ás fizetési mód felé léptet
TILTOTT	Engedélyezi vagy tiltja az adott fizetési módot	N= tiltott I =engedélyezett
VALUTA	Átváltási arány, ha a valuta kiválasztott. A felkészülési időszak EURO értéke csak felkészüléskor állítható	0-tól 999.999-ig Alapértelmezett valuta érték: EURO 273.888 Ez csak példa érték, ezért használat előtt állítsa be a helyes értéket!
NÉV	1.Valuta nevének programozása	Tiltott
X/SEGÍT	Beállítások nyomtatása	

Árfolyam programozása után a  gombbal nyomtassa ki a beállított adatokat!

8.3. GYŰJT nyomógomb programozása

KEZELŐ 01	12:49 16-10-18 KED
-----------	--------------------

GYŰJT	
00	
ÁRFOLYAM	GYŰJT
CIKKEK	KEZELŐK
TÉTELSOR KORLÁT	BIZONYLAT KORLÁT
>>	

[GYŰJT] nyomógomb hozzárendelése egy felprogramozott gyűjtőhöz/01-040-ig)

Beállítás menete:

Használni kívánt gyűjtő számának megadása majd

GYŰJT

8.4. Cikkek almenü: Árucikk programozás

12:49 16-10-18 KED		
(00001)CIKK00001		
Ár:		0
NÉV		ÁR
CTN	MENNYISÉG	SZABAD ÁR
ÁFA	Adat import	Adat export
<<	BC	>>

Billentyű	Funkció / érték	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
>>	Váltás az árucikkek között a magasabb számú felé	2500-ig felfele
<<	Váltás az árucikkek között az alacsonyabb számú felé	1-ig lefele
CIKK ←	Beállít / mutat: árucikk száma (árucikk szám majd „CIKK” billentyű)	1-től 2500-ig
NÉV	Árucikk névprogramozás	Max. 19 karakter Alapérték : <u>Cikk00001</u>
ÁR	Beállít / mutat : Árucikk ár	<u>0.00</u> -tól 999999.99-ig
ÁFA	Beállít / mutat: ÁFA hozzárendelés (1-5 ÁFA érték, majd „ÁFA” ikon)	1-5 szám, A, B, C, D, E ÁFA csoportoknak megfelelően
• ÁFA	Árucikk letiltása (nem rendel hozzá áfát). Az engedélyezéshez rendeljen hozzá áfát.	
MENNYISÉG	Almenü: 12:49 16-10-18 KED	

	+ - FZT Me. 0.000 RAKTÁRON FELÁR ENGEDMÉNY MÉRTÉKEGYSÉG ELÉRHETŐSÉG	
	RAKTÁRON készlet megadása	0.000-tól 999999.99-ig
	FELÁR Árucikk mennyiségének növelése	0-tól 999999.99-ig
	ENGEDMÉNY Árucikk mennyiségének csökkentése	0-tól a megadott mennyiségig
	MÉRTÉKEGYSÉG Beállít / mutat: mértékegység	1-8
	ELÉRHETŐSÉG Mennyiség figyelés	0 – nincs figyelés 1 – Negatív mennyiség eladása tiltott (készlet nem mehet mínuszba) 2 – Negatív mennyiség eladása engedélyezett (készlet mehet mínuszba)
MENNYISÉG X/SEGÍT	Mennyiség paraméterek beállításainak nyomtatása	
BC	Vonalkód programozás ENTER : vonalkód megadása TÖRÖLVE : vonalkód törlése	8, 12 vagy 13 digit-es vonalkód: EAN8 EAN13, UPC-E vagy UPC-A; Ha a 27-es rendszeropció IGEN: vonalkód hossz és formai korlátozások nélkül használható – 13 digit-ig
SZABAD ÁR	Cikk opció és egységár korlát beállítása	0- Cikk tiltott 1- A cikk programozott ára felülírható 2- Egységár korlát
CTN	CTN=VTSZ szám (10 digit)	
X/SEGÍT	Kiválasztott árucikk beprogramozásának kinyomtatása – a vonalkód csak akkor kerül kinyomtatásra, ha programozva van	
Adat Import	Árucikk adatok importálása külső SD kártyáról. Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.	
Adat export	Árucikk adatok exportálása külső SD kártyára. Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.	

Árucikk adat export, adat import kizárólag „Jelentés Z” módban cikk jelentés-zárás és a napi forgalom jelentés-zárása után végezhető el!

Először a cikkjelentést majd a napi forgalmi jelentést kell elvégezni. (Ha már korábban volt cikk forgalom zárás akkor a cikkjelentést nem szükséges elvégezni)

Ha ezek nincsenek megcsinálva a pénztárgép „Tiltott! Z- módban végezze el az összes zárást!” hibaüzenetet ad. Ekkor végezze el az összes zárást Z- módban! Részletek megtalálhatók a Fiscal Online_Manager telepítési és használati dokumentációban.

Példa: név, ár, ÁFA hozzárendelés programozása

Billentyű/érintőképernyő ikon	Kijelzőn												
	12:49 16-10-18 KED (00001)CIKK00001 Ár: 0 <table><tr><td colspan="2">NÉV</td><td>ÁR</td></tr><tr><td>CTN</td><td>MENNYISÉG</td><td>SZABAD ÁR</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>Adat import</td><td>Adat export</td></tr><tr><td><<</td><td>BC</td><td>>></td></tr></table>	NÉV		ÁR	CTN	MENNYISÉG	SZABAD ÁR	ÁFA	Adat import	Adat export	<<	BC	>>
NÉV		ÁR											
CTN	MENNYISÉG	SZABAD ÁR											
ÁFA	Adat import	Adat export											
<<	BC	>>											
6 CIKK 6-os árucikk kiválasztása	(00006)CIKK 00006 Ár: 0												
NÉV Belépés megnevezés programozásba	Név: CIKK00006												
Karakterkódok megadása „C” „O” „L” „A”	Név: COLA												
FIZET Megnevezés megerősítése	(00006)COLA Ár: 0												
3 5 0 ÁR Ár megadása: 350	(00006)COLA Ár: 350												
3 ÁFA 27%-os ÁFA hozzárendelése	(00006)COLA ÁFA C 27%												
X/SEGÍT Programozott adatok kinyomtatása	(00006)COLA Ár: 350												

8.4.1. Árucikk vonalkód programozás vonalkód olvasóval

Válassza ki az árucikket. Olvassa le a termék vonalkódját a csatlakoztatott és megfelelően beállított vonalkód olvasóval. Ha a vonalkód olvasó helyesen olvasta be a vonalkódot, azt egy hangjelzés jelzi, és a kijelzőn megjelenik a vonalkód. Különböző árucikkeknek nem lehet azonos a vonalkódjuk.

8.5. Kezelő almenü: kezelők programozása

A pénztárgép 20 kezelőt tud kezelni. Alapállapotban a pénztárgép egy kezelővel dolgozik, bejelentkezéséhez nincs jelszó. Ha több kezelő használata szükséges, először be kell állítani a kezelők számát, azután a nevüket és jelszavukat.

12:49 16-10-18 KED (01)KEZELŐ 01	
NÉV	JELSZÓ
SZÁM KEZELŐK	
Adat import	Adat export
<<	>>

Funkció billentyű/érintőképernyő ikonok

Billentyű/érintőképernyő ikon	Funkció	Értéktartomány (<u>alapértelmezett érték</u>)
SZÁM KEZELŐK	Kezelő száma	1-től 20-ig
>>	Váltás a kezelők között a magasabb számú felé	20-ig
<<	Váltás az kezelők között az alacsonyabb számú felé	1-ig
NÉV	Kezelő neve	Max. 20 karakter Alapérték: <u>Kezelő 01</u>
JELSZÓ	Kezelő jelszó	6 digitig (ha kevesebb, mint 6 digitet ad meg a lezáráshoz nyomja meg a ) Alapértelmezett kezelő 1 jelszó: 0 
Adat Import	Kezelő adatok importálása külső SD kártyáról Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.	
Adat export	Kezelő adatok exportálása külső SD kártyára Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.	
X/SEGÍT	Beállítások nyomtatása	

Kezelői adat export, adat import kizárólag „**Jelentés Z**” módban a napi forgalom jelentés-zárása után végezhető el! Ha ez nincs megcsinálva a pénztárgép „**Tiltott! Z- módban végezze el az összes zárást!**” hiba üzenetet ad. Ekkor végezze el az összes zárást Z- módban! Részletek megtalálhatók a Fiscal Online_Manager telepítési és használati dokumentációban.

8.6. Tételsor korlát programozása

Nyugtán belül egy darab tételsor maximális értékének beállítása. Alapértelmezett beállítás: 900000,-Ft a kiadás időpontjában érvényes rendelet szerint. Ennek értéke nem lehet nagyobb, mint a bizonylat korlát.

KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED	
TÉTELSOR KORLÁT 900000	
ÁRFOLYAM	GYŰJT
CIKKEK	KEZELŐK
TÉTELSOR KORLÁT	BIZONYLAT KORLÁT
>>	

Beállítás menete:

Tételsor korlát értékének megadása számbillentyűzeten majd

TÉTELSOR KORLÁT

A tételsor korlát értéke nem lehet nagyobb, mint a bizonylat korlát!

8.7. Bizonylat korlát programozása

Figyelem! A bizonylat korlát értéke az ÁFA törvény alapján kerül beállításra.

Alapértelmezett beállítás: 900000,-Ft, jelen dokumentum kelte időpontjában érvényes rendelet szerint. Ennél az értéknél nagyobb összeg megadása csak akkor lehetséges, ha ezt a rendelet megengedi. Nagyobb érték beállítása az üzemeltető felelőssége.

KEZELŐ 01 12:49 16-10-18 KED	
BIZONYLAT KORLÁT	
900000	
ÁRFOLYAM	GYŰJT
CIKKEK	KEZELŐK
TÉTELSOR KORLÁT	BIZONYLAT KORLÁT
>>	

Beállítás menete:

Bizonylat korlát értékének megadása számbillentyűzeten majd

BIZONYLAT KORLÁT

8.8. PC/ECR HELPER almenü: AEE adatlekérések

Válassza ki a **PC/ECR Helper** menüpontot.

Az AEE USB csatlakoztatása után, csak az AEE kiolvasáshoz, a vevő kérésére vagy engedélyével használható. A művelet segédprogrammal hajtható végre, lásd jelen útmutató 13-as pontját.

8.9. Tesztek, hozzáférési jelszavak almenü

12:49 16-10-18 KED		
- TESZT -		
ELLENŐRZŐSZÁM		AKKU FESZ
AUTO. KIKAPCS		KONTRASZT
NYOMTATÓ	KIJELZŐK	FIÓK
INTERFACE 1		>>
12:49 16-10-18 KED		
- TESZT -		
SŰRŰSÉGE		FIPS MODUL
GPRS TESZT		AEE TESZT
TELJES RESET	AEE reset	BILLENTYŰZET
<<		JELSZÓ MENÜ

A megfelelő felirat lenyomásával kezdődik meg az adott teszt:

Billentyű/érintőképernyő	Teszt	Teszt leírás
--------------------------	-------	--------------

ikon		
ELLENŐRZŐSZÁM	Ellenőrzőszám teszt	Program verzió tesztelése és nyomtatása
AKKU FESZ	Akkumulátor töltöttség ellenőrzése	AEE és ha van pénztárgép akkumulátor feszültség értéke. (AEE akku érték nyomtatódik)
AUTO. KIKAPCS	Mutat / beállít: automatikus kikapcsolás ideje	Érték: <u>01</u> ,02,05-től 10 percig Csak akkumulátoros típus esetén!
KONTRASZT	Kijelző kontraszt	01-től 10-ig (a billentyű ismételt lenyomásával változtatható)
NYOMTATÓ	Nyomtató teszt	Teljes kódtáblázat nyomtatása
KIJELZŐK	Kijelző teszt	Kijelzőn az összes karakter megjelenítése
FIÓK	Kasszafiók teszt	Kasszafiók kinyitása
INTERFACE 1	Soros interfész 1 teszt:	Kapcsolat tesztelése
SŰRŰSÉGE	Nyomtatási sűrűség	Nyomtatási sűrűség beállítása (1-5-ig, alapértelmezett 2)
FIPS MODUL	Csak szervíz módban elérhető!	
GPRS TESZT	GPRS modul teszt	GPRS kapcsolat tesztelése
AEE TESZT	AEE teszt	SD kártyán hátralevő szabad hely, titkosító modul, mobil szolgáltató adatai, GPRS szolgáltatás, jelerősség, tanúsítványok tesztelése
TELJES RESET	Csak szervíz módban elérhető!	
AEE reset	AEE restart	*Újraindítja az AEE programot
*Ha nincs GSM kapcsolat célszerű használni. Funkciója: a pénztárgép és GSM kapcsolat ellenőrzése hiba esetén javítás. TÁPEGYSÉG LEGYEN CSATLAKOZTATVA!		
BILLENTYŰZET	Billentyűzet teszt	A lenyomott billentyű karakterkódjának megjelenítése (a tesztből való kilépéshez nyomja meg háromszor az [BE/KI] gombot)
JELSZÓ MENÜ	Jelszó programozás almenü	Üzem mód jelszavak programozása
	Segítség, végrehajtható tesztek listájának kinyomtatása	

Üzem módok hozzáférési jelszavainak megváltoztatása:

12:49 16-10-18 KED	
Jelszó Z,X,P	
JELSZÓ Z	
JELSZÓ X	
ADMIN JELSZÓ	USER JELSZÓ P
JELSZÓ RESET	

Funkció billentyű/érintőképernyő ikonok:

Billentyű/érintőképernyő ikon	Funkció	Értéktartomány/alapértelmezett érték
JELSZÓ Z	Z üzemmód jelszava	5 digit (alapértelmezetten nincs jelszó)
JELSZÓ X	X üzemmód jelszava	5 digit (alapértelmezetten nincs jelszó)
ADMIN JELSZÓ	P Főnöki jelszó	5 digit: (alapértelmezetten <u>33333</u>)
USER JELSZÓ P	P Kezelő jelszó	5 digit (alapértelmezetten <u>44444</u>)
JELSZÓ RESET	Összes jelszó alapértékének visszaállítása	

8.10. Perifériák almenü: mérleg protokoll programozása

A pénztárgép különböző perifériákkal képes együtt dolgozni: mérleg, vonalkód olvasó, billentyűzet.

Ezek beállítási lehetőségei a következők:

- Mérleg protokoll

A mérleg kapcsolat különböző kommunikációs protokollokkal valósítható meg.

A protokoll kiválasztásához válassza a **MÉRLEG** menüpontot. A protokollok közötti váltáshoz

használja a **>>**, **<<** menüpontokat.. A protokoll beállításához csak válassza ki a kívánt értéket és

lépjen ki a menüből. **Figyelmeztetés:** a beállított protokoll nem biztos, hogy az adott mérleggel kommunikál, ekkor hívja a Forgalmazót

Protokoll törléséhez válassza a **TÖRÖLVE** menüpontot.

- USB eszköz
USB vonalkód olvasó, bilentyűzet csatlakoztatása esetén a pénztárgép felismeri az adott eszközt.

8.1.1. Mértékegység almenü: mértékegységek programozása

A pénztárgép 8 különböző típusú mértékegységet biztosít. Az első mértékegység nem programozható.

12:49 16-10-18 KED	
Mértékegység #1	
NÉV	
Adat import	Adat export
<<	>>

Bilentyű/érintőképernyő ikon	Funkció	Értéktartomány (<u>alapértelmezett érték</u>)
>>	Váltás a mértékegységek között a magasabb számú felé	8-ig
<<	Váltás a mértékegységek között az alacsonyabb számú felé	1-ig
NÉV	Mértékegység neve	3 karakter
Adat Import	Árucikk adatok importálása külső SD kártyáról Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.	
Adat export	Árucikk adatok importálása külső SD kártya Csak zárt adóügyi napon program üzemmódokban érhető el az SD port.	
X/SEGÍT	Segítség és a programozott értékek kinyomtatása	

Mennyiségi egység adat export, adat import kizárólag „Jelentés Z” módban cikk jelentés-zárás és a napi forgalom jelentés-zárása után végezhető el! Először a cikkjelentést majd a napi forgalmi jelentést kell elvégezni.(Ha már korábban volt cikk forgalomzárás akkor a cikkjelentést nem

szükséges elvégezni)

Ha ezek nincsenek megcsinálva a pénztárgép „**Tiltott! Z- módban végezze el az összes zárást!**” hiba üzenetet ad. Ekkor végezze el az összes zárást Z- módban! Részletek megtalálhatók a Fiscal Online_Manager telepítési és használati dokumentációban.

8.12. Dátum almenü: időprogramozás

123	12:49 16-10-18 KED
2016-10-18	
14:49	
DÁTUM BEÁLLÍTÁS	

Érintse meg a **DÁTUM** gombot az időprogramozásban való belépéshez. A pénztárgép kiírja az időre a dátumot és az időt. Adja meg az időt 4 karakteren „óópp” formátumban, majd nyomja meg a [FIZET] gombot. Óra/perc-et az utolsó zárási időpontig lehet visszaállítani.

8.13. Bérleti határidő

Bérletes gépeknél a bérleti megállapodás szerint a kijelzőn megjelenik „Bérleti idő lejár”. Ekkor hívja fel a bérbeadó szervizét!

A beállított dátumok megtekintése, a bérleti határidő törlésének menete:

Lépjen be Program üzemmódba jelszóval (alapérték:33333) és válassza a **BÉRLETI** menüpontot !

12:49 16-10-18 KED	
Bérleti határidő	
#00	
VÁLASZTANI	
TÖRÖLVE	
<<	>>

<< , **>>** gombokkal lehetséges a határidők közötti váltás, a sorszám mellett (1-12) megjelenik a beállított és törlendő dátum.

Diktálja be a kijelzőn megjelenő dátumot a bérbeadó szerviznek. Egyeztetés után határidő törléséhez nyomja meg a [FIZET] gombot. Diktálja be a kijelzőn megjelenő kódot, adószámát és a pénztárgép AP számát. A bérleti szerződéssel egyezően ezekre válaszul megkapja a feloldó kódot. Ezt adja be a számbillentyűkön és nyomja meg a [FIZET] gombot. Ekkor a hibajelzés feloldódik. A [X/SEGÍT] gombbal kinyomtathatók a bérleti határidők.

8.14. Érintőkijelző kalibrálása

A funkció végrehajtható a pénztárgép főmenüjében, illetve program üzemmódban.

Adja meg az alábbi számsort: [1] [3] [4] [6] [7] [9] [9] [6] [3].

A kijelzőn megjelenik az „Érintse meg a kalibrációs pontokat” felirat.

Érintse meg a fekete kalibrációs pontokat a kijelzőn. Ha ezt nem teszi meg akkor a kijelző használhatatlanná válhat.

9. Szoftverfrissítés

Új szoftver verzió esetén a NAV kezdeményezi a pénztárgép és az AEE szoftver frissítését. Az új szoftver automatikusan letöltésre kerül és a NAV által megadott időpontba **napnyitáskor telepítődik**.

Ha Ön használja a cikk eladást, akkor szoftver frissítés indítása előtt Program /CIKKEK menüben [Adat export] –al SD kártya behelyezése után mentse le a cikkek állományát!

A szoftverfrissítés folyamata 8 percig is eltarthat. Várjon türelemmel és kövesse a kijelzőn megjelenő üzeneteket és az alábbi lépéseket!

Napnyitáskor akkumulátoros pénztárgépeknél csatlakoztassa a hálózati tápegységet!

Szoftverfrissítés V1-ről V2 szoftver verzióra:

1. **Napnyitáskor**, a kijelzőn megjelenik az „**AEE FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat, a nyomtatóra kiíródik az alábbi üzenet:

**„PTG Frissítés
a pénztárgép most kikapcsol,
kérem várjon legalább 5 percig
a visszakapcsolással.
Ne áramtalanítsa
a pénztárgépet!”**

Ezután a pénztárgép automatikusan kikapcsol.

2. Legalább 5, de inkább 8 perc után próbáljuk meg bekapcsolni a pénztárgépet (**miután a nyomtató megmozdította a papírt egy kicsit, már lehet próbálni**), ha ez sikerül a kijelzőn megjelenik: „**AEE dolgozik Kérem várjon...**” felirat kb. 2 percig és a sárga LED elalszik.

3. Ez utána a kijelzőn végigfut egy csík 0-100%-ig, majd megjelenik az „**Érintse meg a kalibrációs pontokat**” felirat. Sorban érintse meg a fekete kalibrációs pontokat a kijelzőn!

4. A kijelzőn megjelenhet a „MEMORIA HIBA !” felirat, mely pár másodperc után eltűnik.

5. A kijelzőn megjelenik „**Szerviz**” felirat majd a pénztárgép bizonylatokat nyomtat (szerviz mód és dátum állítás bizonylatok), és a kijelzőn megjelenik az „**AEE dolgozik Kérem várjon...**” felirat kb. fél percig. Ez után a pénztárgép újabb bizonylatot nyomtat az átállás miatt (Ram törlés bizonylat). A kijelzőn továbbiakban is „**AEE dolgozik Kérem várjon...**” felirat látható kb. még 1 percig.

6. Ezután a pénztárgép automatikusan kikapcsol.

7. Kapcsolja be a pénztárgépet ! A kijelzőn megjelenik az : „**AEE dolgozik Kérem várjon...**” felirat (Várjonn türelmesen!!!). Ezután a pénztárgép a főmenüt jeleníti meg.

8. Az „**ELADÁS**” ikon érintésével majd „**FIZET**” nyomógomb megnyomásával nyisson napot. A kijelzőn megjelenik: „**AEE FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat.

9. pár perc múlva megjelenik a „**NAPNYITÁS**” felirat. Érintse meg a zöld ikont a kijelzőn és hajtsa végre a napnyitást. A pénztárgép megnyitja a napot és bizonylatotokat nyomtat az alábbi feliratokkal:

„SIKERES AEE SZOFTVER-FRISSÍTÉS V2.00 VERZIÓRA BUILD xxx”

Majd a következőt

„SIKERES PTG SZOFTVER-FRISSÍTÉS V2.00 VERZIÓRA BUILD xxx”

Ha a fenti feliratok nem jelennek meg vagy a pénztárgép nem működik vagy a pénztárgép nyomtatóján a „**SIKERES PTG SZOFTVER-FRISSÍTÉS V0000 VERZIÓRA 0000000000**” felirat nyomtatódik, akkor hívja a szervizt!

Szoftverfrissítés V2-ről további szoftver verzióra:

A folyamat az előzők szerint zajlik le. A 3-6 pontok a pénztárgép programozott állapotától függően hajtódnak végre (el is maradhatnak).

Mindkét fenti esetben szoftverfrissítéskor a cikkprogramozások törlődnek. Ha Ön használja a cikk eladást, akkor Program /CIKKEK menüben [Adat import] –al SD kártya behelyezése után töltsse fel a frissítés előtt letöltött cikkek állományát! A szoftverfrissítés után a gyűjtő programozások alaphelyzetbe állnak. Ha nem a gyári programozási beállításokkal használja a pénztárgépet, akkor szervizzel programoztassa be a kívánt értéket.

A gyűjtők gyári alap beállításai:

GYÜJTŐ 01: A(5,00%); GYÜJTŐ 02: B(18,00%); GYÜJTŐ 03: C(27,00%); GYÜJTŐ 04: D(AJT); GYÜJTŐ 05: D(TAM);

FONTOS TUDNIVALÓK a szoftverfrissítések alatt!

- **Ne áramtalanítsa a pénztárgépet, ne kapcsolja ki!**
- **Csatlakoztatva legyen a tápegység.**
- **A billentyűzeten és az érintő képernyőn csak a fentiekben előírt műveleteket végezzen mászt ne!**
- **Kövesse figyelemmel a frissítés fenti sorrendjét és idejét!**
- **Ne mozdítsa el helyéről a pénztárgépet a frissítés befejezéséig, és ne tegye ki mechanikai hatásoknak!**
- **Antennát ne távolítsa el!**
- **Papírtartó fedelet ne nyissa ki!**
- **Ne csatlakoztasson a művelet alatt periféria egységet!**
- **Az egyes műveletek között várjon türelemmel!**
- **A folyamat végén PROGRAM mód/TESZTEK/ELLENŐRZŐSZÁM menüben nyomtassa ki az új verziót és tegye a gépnaplóba!**

10. Adózó adatainak frissítése a NAV szerverről

Amennyiben az üzemeltető székhelye vagy a pénztárgép üzemeltetési címe megváltozik, az üzemeltető köteles ezt a NAV felé bejelenteni nyomtatványon. A bejelentett adatok alapján a pénztárgépre automatikusan letöltődnek az új fejléc adatok és napnyitásakor. Erről a pénztárgép bizonylatot nyomtat.

11. Hatósági ÁFA változás

Amennyiben hatósági ÁFA változás előírt, akkor a NAV szervere küldi az új ÁFA kulcsokat központilag a pénztárgép AEE-be, így azok automatikusan életbe lépnek a NAV által beállított dátumot követő napnyitáskor (Autó ÁFA állítás). A pénztárgép a napnyitás funkció megkezdésekor (lásd 2.1 pont) végrehajtja az ÁFA állítást melyről bizonylatot nyomtat. A bizonylat tartalmazza régi és az új ÁFA értékeket. ÁFA bizonylat nyomtatása után kinyomtatódik a Napnyitás bizonylat. Ezután a pénztárgép az új ÁFA-val dolgozik tovább.

12. NAV blokkolás

A NAV bizonyos esetekben blokkolhatja a pénztárgépet. Ekkor a kijelzőn a „NAV BLOKKOLT!” felirat látható és semmilyen művelet nem hajtható végre rajta. **A blokkolást kizárólag a NAV tudja feloldani, kérjük, hívja a NAV ügyfélszolgálatát!**

13. AEE naplófájlok kiolvasása

A pénztárgép az NGM rendelet értelmében képes az AEE-ből egy erre a célra szolgáló USB csatlakozón keresztül az AEE-n tárolt valamennyi naplófájlt kiolvasni, így ezek a felhasználó számára is megtekinthetők.

Számítógéphez való csatlakozást követően az AEE SD kártyáján lévő naplófájlok láthatóvá válnak, kódolt formában. A dekódolása az MSDview2 programmal végezhető el. A program és a használati utasítás letölthető a forgalmazó web helyéről.

14. Egyéb mintabizonylatok

ÁFA változás NAV által	Akkumulátor teszt	Adózó adatainak (fejléc) frissítése
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT RÉGI ÁFA TABLA: ÁFA A 5.00% 4.76 ÁFA B 18.00% 15.25 ÁFA C 27.00% 21.26 ÁFA D 0.00% 0.00 ÁFA E 0.00% 0.00 ÚJ ÁFA TABLA: ÁFA A 25.00% 20.00 ÁFA B 12.00% 10.71 ÁFA C 5.00% 0.00 ÁFA D 0.00% 0.00 ÁFA E 0.00% 0.00 2016.12.21. 13:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:8D2C5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBÓ UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT AEE AKKU FESZ: 4.2V 100% PTG AKKU FESZ: 9.7V 100% 2016.12.21. 13:06 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:ABATF NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT CÉG INFORMÁCIÓ: CÉG, BOLT NÉV: DDD ADÓZÓ KFT IR.SZÁM: 4444 TELEPÜLÉS: SZEGED KÖZTERÜLET NEVE: ARANY JÁNOS KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HÁZSZÁM: 44 TELEPHELY INFORMÁCIÓ: CÉG, BOLT NÉV: DDD TELEPHELYNÉV IR.SZÁM: 5555 TELEPÜLÉS: PÉCS KÖZTERÜLET NEVE: WESSELENYI KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HÁZSZÁM: 55 2016.12.21. 13:17 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:427B7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

ELLENŐRZŐSZÁM	Leírás	Szoftverfrissítés OPG1-ről
ALMA BT. 1022 BUDAPEST BIMBO UT 3/11 ALMA BT. TELEPHELY 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI UT 1/1 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT TESZT SIKERÜLT AP: Y07000007 Fiscal TOUCH ECR Ver. 2.00TRAHU-ECR TOUCH ECR BUILD 0042 TCU Model: FISCAL ONLINE TCU-HU Maker: Tremol Ltd. Software: FISCAL ONLINE TCU-HU Soft.Ver.: V0002 TCU Build: 042 OS: Freertos OS Ver.: 7.5.2 TCU ID: 27001800174733232383736 MO: Telenor HU IMEI: 355855050029980 IMSI: 240080003328677 ICCID: 89460801550033286779 2016.12.21. 13:06 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:3DDF7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	Pénztárgép AP száma Fiscal online ptg. kivitel ECR sw verzió Ellenőrző szám AEE típusa Gyártó AEE szoftver név AEE szoftver verzió AEE szoftver ellenőrző szám OPR szoftver AEE OPR verzió AEE (ID)sorozatszám Mobilszolgáltató IMEI szám IMSI szám ICCID	10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PTG Frissítés, a pénztárgép most kikapcsol, kérem várjon legalább 5 percig a visszakapcsolással. Ne áramtalanítsa a pénztárgépet! 2016.12.19. 14:44 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:80897 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 2.FM.45.AJTO 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT SZERVIZ MOD MOSZERESZ: - 2016.12.19. 14:51 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:C0111 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 2.FM.45.AJTO 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT DATUM BEÁLLÍTÁS 2016.12.19. 14:51 * * * * * 2016.12.19. 14:51 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:9E1C3 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT RAM TORLES R FIGYELEM! MINDENT ALAP ÁLLAPOTBA VISSZA!! 2016.12.19. 14:51 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:AEECB NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 10000001-1-11 ----- NAPNYITÁS BIZONYLAT ----- ADÓÜGYI NAP SORSZÁMA: 0002 BEFIZETÉS FT KESZPENZ 0 2016.12.19. 14:58 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:04EC1 Y07000017 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT SIKERES AEE SZOFTVER-FRISSTES VERZIÓRA 042 2016.12.19. 14:58 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:05C04 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 10000001-1-11 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT SIKERES PTG SZOFTVER-FRISSTES VERZIÓRA BUILD 0042 2016.12.19. 14:58 NAV ELLENŐRZŐ KÖD:F486C NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

15. Hibaüzenetek (Kijelzőn megjelenő vagy kinyomtatott üzenetek)

Hibaüzenet/üzenet	Mikor fordulhat elő	Jelentése	Hibaelhárítás
Tiltott	Eladás	helytelen billentyű vagy rossz sorrend	[JAVÍT], kezdeményezzen új műveletet!
Mennyiség	Árucikk eladás	Nincs készleten az árucikk	Adjon készletet az árucikkhez!
!Túlcsordulás!	Nyugta adás	Az összeg nagyobb az engedélyezetténél	[JAVÍT], kezdeményezzen új műveletet!
Buffer túlcsordulás	Nyugta adás	Elérték a maximális tételszámot (max. 200)	[JAVÍT], Zárja le a nyugtát vagy sztorozza!
HIBA	Sztornózás, hibás műveleti sorrend, vagy minden sztorozva	Próbáljon létező eladást bevinni vagy sztorozni	[JAVÍT], Ismétlje meg a műveletet a helyes eladásra!
Szám beadás	Nyugta lezárás	A pénztárgép átvett összeg megadását várja	[JAVÍT], zárja le a nyugtát a kívánt fizetési móddal, és a jó összeggel!
-Összesen	Lefizettetés, visszajáró számítás	Nem elég a kassza összege	[JAVÍT], kezdeményezzen új lezárási műveletet!
Napi Zárás Z!	Nincs napi zárás	Napi zárás szükséges	Végezzen napi zárást!
Kérem várjon...	Bekapcsolás után vagy valamely művelet előtt	Nem hiba, ezért várja meg a folyamat végét.	Ha a kijelzés 5 percnél hosszabb hívja a szervizt!
AEE dolgozik Kérem várjon...	Bekapcsolás után vagy valamely program befejezésekor	Nem hiba, ezért várja meg a folyamat végét.	Ha a kijelzés 5 percnél hosszabb hívja a szervizt!
NAV BLOKKOLT!	NAV blokkolás esetén	NAV blokkolta a pénztárgépet	Hívja a NAV ügyfélszolgálatot!
PTG VÁRAKOZIK1 KAPCSOLJA KI BE	Pénztárgép és AEE kapcsolatban AEE foglalt	AEE foglalt	Kapcsolja „KI” majd „BE” a pénztárgépet!
PTG BLOKKOLT:02	AEE és printer kapcsolati hiba	Printer, szalagkábel probléma	Hívja a szervizt!
PTG BLOKKOLT:03	AEE/USB port/ kapcsolati hiba	Csatlakozó, szalagkábel hiba.	Hívja a szervizt!
PTG BLOKKOLT:04	Nyomtató táp hiba	Nyomtató táp hiba	Hívja a szervizt!
SD KÁRTYA TELE	AEE SD kártya megtelt	AEE SD kártya megtelt	Hívja a forgalmazót!
RAM TÖRLÉS	Memória hiba	Ram törlést kell végezni	Hívja a szervizt!
SD kártya hiba!	AEE hiba	Az AEE SD kártya hibás	Hívja a szervizt!
SD olvasási hiba!	Külső SD kártya hiba	SD kártyaolvasási hiba	Hívja a szervizt!
Külső SD hiányzik!	Nincs SD kártya betéve vagy hibás	Külső mikro SD nem elérhető	Helyezzen be SD kártyát!
Hibás formátum!	Külső SD adatimport	Hibás fájl vagy adat	Javítsa a hibát és ismétlje
FISCAL HIBA AP SZÁM	Touch egység és AEE kapcsolat érvénytelen	Touch egység és AEE kapcsolat érvénytelen	Hívja a forgalmazót!
AEE NYITVA HÍVJA, A SZERVIZT	AEE felnyitás érzékelés vagy nyitott állapot	AEE felnyitást érzékelt	Hívja a forgalmazót!
PTG NYITVA HÍVJA A SZERVIZT	PTG burkolat felnyitás érzékelés vagy nyitott állapot	PTG burkolat felnyitás érzékelt	Hívja a szervizt!
FESZÜLTSG KICSI	Pénztárgép akku alacsony feszültségű	Pénztárgép akku alacsony feszültségű	Csatlakoztassa töltőre a pénztárgépet!
NAV FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGES!	Éves karbantartás elvégzése szükséges	Éves karbantartás elvégzése szükséges	Hívja a szervizt!
Bérleti idő lejár	Lejárt a bérleti határidő	Lejárt a bérleti határidő	Hívja a szervizt!
MÁR LÉTEZIK	Cikk vonalkód programozás	Vonalkód már létezik	Adjon másik vonalkódot
Vonalkód hibás	Eladáskor	Hibás vonalkód	Olvassa újra a vonalkódot!
VONALKÓD NEM TALÁLHATÓ	Eladáskor	Nincs ilyen vonalkód	Húzzon le jó vonalkódot
Valótlan dátum	Dátum idő beállításnál	Hibás dátum	Adjon meg helyes dátumot
Nincs papír	Papírhány	Elfogyott a papír	Helyezzen be papírt!
Zárások!	Nincs zárás végrehajtva	Nincs zárás végrehajtva	Végezzen zárást!
Sikertelen adat-export	Sikertelen írás külső SD-re	Sikertelen írás külső SD-re	Cseréljen SD kártyát és ismétlje
Sikeres adat-export	Sikeres írás külső SD-re	Sikeres írás külső SD-re	Nincs teendő

AEE CERTIFICATE HIÁNYZIK	AEE cert file hiba	AEE cert hiba	Hívja a forgalmazót!
Csatlakoztasson tápegységet!	Szoftverfrissítéskor	Nincs táp	Csatlakoztasson tápegységet!
PENZTÁRGÉP FELFÜGGESZTVE!	A pénztárgép működés fel van függesztve pl szüneteltetés miatt		Hívja a szervizt!
FIRMWARE HIBA!	Szoftver frissítéskor	SW frissítési hiba	Hívja a szervizt!
NYOMTATÓ MELEG	Nyomtató túlmelegedett	Nyomtató túlmelegedett	Hívja a szervizt!
SIKERES PTG SZOFTVER-FRISZÍTÉS V0000 VERZIÓRA 0000000000	Szoftver frissítésnél	Sikertelen szoftver frissítés	Hívja a szervizt!